

AUTOPHIX JSC5100

Startovací zdroj 12V · superkondenzátor · 1500A špičkový proud

Uživatelský manuál / User Manual / Bedienungsanleitung

CZ

SUNNYSOFT

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Nedotýkejte se svorkami navzájem ani jiných kovových předmětů — hrozí jiskření.
- Nepřibližujte přístroj k hořlavým materiálům, dešti ani sněhu.
- Před použitím vypněte klíč zapalování a všechny elektrospotřebiče (světla, klimatizaci).
- Nerozebírejte přístroj ani příslušenství — hrozí úraz elektrickým proudem.
- Přístroj zcela nabijte před každým použitím.
- Uchovejte mimo dosah dětí.

Popis produktu

Autophix JSC5100 je bezbateriový startovací zdroj s 5 superkondenzátory (1000F × 5). Nabízí startovací proud >800A a špičkový proud 1500A. LCD displej vede uživatele krok za krokem. Nabíjí se ze slabé baterie vozidla přes 12V svorky nebo přes USB-C (5V/2A).

Nabíjení

- Připojte kabel se svorkami (EC8) k baterii vozidla — přístroj se nabije automaticky.
- Alternativně nabíjejte přes USB-C kabel z powerbanky nebo nabíječky (5V/2A).
- LCD zobrazuje průběh nabíjení; po dokončení zobrazí FINISHED CHARGING.
- Vždy se ujistěte, že je přístroj nabit na 100 % před použitím.

Postup startování

1. Zapojte kabel se svorkami do EC8 portu.
2. Červenou svorku na (+) pól baterie, černou na (-) pól.
3. Stiskněte Start; vypněte elektrospotřebiče; stiskněte Next.
4. Na výzvu otočte klíčem nebo stiskněte tlačítko Start Engine.
5. Po nastartování odpojte svorky do 30 sekund.
6. Nucený start: stiskněte Start znovu; přístroj zahájí 10sekundový odpočet.

Technické parametry

Superkondenzátor / Supercapacitor	1000F × 5 (5000F celkem)
Startovací proud / Starting current	>800A
Špičkový proud / Peak current	1500A
Nabíjení / Charging	12V svorky (EC8) / 5V USB-C
Displej / Display	LCD
Porty / Ports	EC8 (svorky), DC (nabíjení), USB-C
Pracovní teplota / Working temp.	-25 °C to 70 °C (-13 °F to 158 °F)
Hmotnost / Weight	1,54 kg
Rozměry produktu / Dimensions	33,6 × 15,9 × 6 cm
Rozměry balení / Box	36 × 18,5 × 7,5 cm
EAN	6952847301540

Obsah balení

- Startovací zdroj Autophix JSC5100
- Kabel se svorkami (EC8 konektor)
- Kabel USB-C

- Uživatelský manuál

Záruční a právní informace

Výrobce: Autophix Tech Co., Ltd., Shenzhen, Čína

Distributor: SUNNYSOFT s.r.o., Kovanecká 2390/1a, 190 00 Praha 9, CZ

Záruka: 24 měsíců

SUNNYSOFT

AUTOPHIX JSC5100

Štartovací zdroj 12V · superkondenzátor · 1500A špičkový prúd

Uživatelský manuál / User Manual / Bedienungsanleitung

SK

SUNNYSOFT

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

- Nedotýkajte sa svorkami navzájom ani iných kovových predmetov — hrozí iskrenie.
- Nepribližujte prístroj k horľavým materiálom, dažďu ani snehu.
- Pred použitím vypnite kľúč zapalovania a všetky elektrospotrebiče.
- Nerozoberajte prístroj ani príslušenstvo — hrozí úraz elektrickým prúdom.
- Pred každým použitím prístroj plne nabite.
- Uchovávajte mimo dosah detí.

Popis produktu

Autophix JSC5100 je bezakumulátorový štartovací zdroj s 5 superkondenzátormi (1000F × 5). Štartovací prúd >800A, špičkový prúd 1500A. LCD displej vedie krok za krokom. Nabíja sa zo slabšej batérie vozidla cez 12V svorky alebo cez USB-C (5V/2A).

Nabíjanie

- Pripojte kábel so svorkami (EC8) k batérii vozidla — prístroj sa nabije automaticky.
- Alternatívne nabíjajte cez USB-C kábel z powerbanky alebo nabíjačky (5V/2A).
- LCD zobrazuje priebeh nabíjania; po dokončení zobrazí FINISHED CHARGING.
- Vždy sa uistite, že je prístroj nabitý na 100 % pred použitím.

Postup štartovania

1. Zapojte kábel so svorkami do EC8 portu.
2. Červenú svorku na (+) pól batérie, čiernu na (-) pól.
3. Stlačte Start; vypnite elektrospotrebiče; stlačte Next.
4. Na výzvu otočte kľúčom alebo stlačte Start Engine.
5. Po naštartovaní odpojte svorky do 30 sekúnd.
6. Nútený štart: stlačte Start znovu; prístroj spustí 10sekundový odpočet.

Technické parametre

Superkondenzátor / Supercapacitor	1000F × 5 (5000F celkem)
Štartovací prúd / Starting current	>800A
Špičkový prúd / Peak current	1500A
Nabíjení / Charging	12V svorky (EC8) / 5V USB-C
Displej / Display	LCD
Porty / Ports	EC8 (svorky), DC (nabíjení), USB-C
Pracovní teplota / Working temp.	-25 °C to 70 °C (-13 °F to 158 °F)
Hmotnosť / Weight	1,54 kg
Rozměry produktu / Dimensions	33,6 × 15,9 × 6 cm
Rozměry balení / Box	36 × 18,5 × 7,5 cm
EAN	6952847301540

Obsah balenia

- Štartovací zdroj Autophix JSC5100
- Kábel so svorkami (EC8 konektor)
- Kábel USB-C

- Používateľský manuál

Záručné a právne informácie

Výrobca: Autophix Tech Co., Ltd., Shenzhen, Čína

Distribútor: SUNNYSOFT s.r.o., Kovanecká 2390/1a, 190 00 Praha 9, CZ

Záruka: 24 mesiacov

SUNNYSOFT

AUTOPHIX JSC5100

Starthilfe 12V · Superkondensator · 1500A Spitzenstrom

Uživatelský manuál / User Manual / Bedienungsanleitung

DE

SUNNYSOFT

SICHERHEITSHINWEISE

- Klemmen nicht gegenseitig oder an Metallteile halten — Funkenbildung möglich.
- Gerät nicht in der Nähe von brennbaren Materialien, Regen oder Schnee verwenden.
- Vor der Verwendung Zündschlüssel und alle Verbraucher ausschalten.
- Gerät und Zubehör nicht zerlegen — Stromschlaggefahr.
- Gerät vor jeder Verwendung vollständig aufladen.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Produktbeschreibung

Der Autophix JSC5100 ist ein batterieloser Starthilfe-Booster mit 5 Superkondensatoren (1000F × 5). Anlassstrom >800A, Spitzenstrom 1500A. Das LCD-Display führt Schritt für Schritt durch den Startvorgang. Lädt über 12V-Klemmen oder USB-C (5V/2A).

Aufladen

- Klemmen-Kabel (EC8) an die Fahrzeugbatterie anschließen — automatisches Aufladen.
- Alternativ über USB-C-Kabel von einer Powerbank oder einem Ladegerät (5V/2A) aufladen.
- Das LCD zeigt den Ladefortschritt; nach Abschluss erscheint FINISHED CHARGING.
- Stets sicherstellen, dass das Gerät vor der Verwendung zu 100 % geladen ist.

Starthilfe-Vorgang

1. Klemmen-Kabel in den EC8-Port einstecken.
2. Rote Klemme an (+)-Pol der Batterie, schwarze Klemme an (-)-Pol.
3. Start drücken; Verbraucher ausschalten; Next drücken.
4. Auf Aufforderung Zündschlüssel drehen oder Start-Knopf drücken.
5. Nach dem Starten Klemmen innerhalb von 30 Sekunden entfernen.
6. Erzwungener Start: nochmals Start drücken; 10-Sekunden-Countdown läuft an.

Technische Daten

Superkondenzátor / Supercapacitor	1000F × 5 (5000F celkem)
Startovací proud / Starting current	>800A
Špičkový proud / Peak current	1500A
Nabíjení / Charging	12V svorky (EC8) / 5V USB-C
Displej / Display	LCD
Porty / Ports	EC8 (svorky), DC (nabíjení), USB-C
Pracovní teplota / Working temp.	-25 °C to 70 °C (-13 °F to 158 °F)
Hmotnost / Weight	1,54 kg
Rozměry produktu / Dimensions	33,6 × 15,9 × 6 cm
Rozměry balení / Box	36 × 18,5 × 7,5 cm
EAN	6952847301540

Lieferumfang

- Starthilfe Autophix JSC5100
- Klemmen-Kabel (EC8-Anschluss)
- USB-C-Kabel

- Benutzerhandbuch

Garantie- und Rechtsinformationen

Hersteller: Autophix Tech Co., Ltd., Shenzhen, China

Vertreiber: SUNNYSOFT s.r.o., Kovanecká 2390/1a, 190 00 Praha 9, CZ

Garantie: 24 Monate

SUNNYSOFT

AUTOPHIX JSC5100

Urządzenie rozruchowe 12V · superkondensator · 1500A prąd szczytowy

Uživatelský manuál / User Manual / Bedienungsanleitung

PL

SUNNYSOFT

OSTRZEŻENIA BEZPIECZEŃSTWA

- Nie dotykać zaciskami siebie nawzajem ani metalowych przedmiotów — ryzyko iskrzenia.
- Nie zbliżać urządzenia do materiałów łatwopalnych, deszczu ani śniegu.
- Przed użyciem wyłączyć stacyjkę i wszystkie odbiorniki elektryczne.
- Nie rozkładać urządzenia ani akcesoriów — ryzyko porażenia prądem.
- Przed każdym użyciem naładować urządzenie do pełna.
- Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Opis produktu

Autophix JSC5100 to bezakumulatorowe urządzenie rozruchowe z 5 superkondensatorami (1000F × 5). Prąd rozruchowy >800A, prąd szczytowy 1500A. Wyświetlacz LCD prowadzi krok po kroku. Ładuje się przez zaciski 12V lub USB-C (5V/2A).

Ładowanie

- Podłączyć kabel z zaciskami (EC8) do akumulatora pojazdu — urządzenie naładuje się automatycznie.
- Można też ładować przez kabel USB-C z powerbanku lub ładowarki (5V/2A).
- Wyświetlacz LCD pokazuje postęp ładowania; po zakończeniu wyświetli FINISHED CHARGING.
- Zawsze upewnij się, że urządzenie jest naładowane w 100 % przed użyciem.

Procedura uruchamiania

1. Podłączyć kabel z zaciskami do portu EC8.
2. Czerwony zacisk na biegun (+), czarny na biegun (-) akumulatora.
3. Nacisnąć Start; wyłączyć odbiorniki; nacisnąć Next.
4. Na sygnał przekreślić kluczyk lub nacisnąć przycisk Start Engine.
5. Po uruchomieniu odłączyć zaciski w ciągu 30 sekund.
6. Start wymuszony: nacisnąć Start ponownie; urządzenie odliczy 10 sekund.

Dane techniczne

Superkondenzátor / Supercapacitor	1000F × 5 (5000F celkem)
Startovací proud / Starting current	>800A
Špičkový proud / Peak current	1500A
Nabíjení / Charging	12V svorky (EC8) / 5V USB-C
Displej / Display	LCD
Porty / Ports	EC8 (svorky), DC (nabíjení), USB-C
Pracovní teplota / Working temp.	-25 °C to 70 °C (-13 °F to 158 °F)
Hmotnost / Weight	1,54 kg
Rozměry produktu / Dimensions	33,6 × 15,9 × 6 cm
Rozměry balení / Box	36 × 18,5 × 7,5 cm
EAN	6952847301540

Zawartość opakowania

- Urządzenie rozruchowe Autophix JSC5100
- Kabel z zaciskami (złącze EC8)
- Kabel USB-C
- Instrukcja obsługi

Informacje gwarancyjne i prawne

Producent: Autophix Tech Co., Ltd., Shenzhen, Chiny

Dystrybutor: SUNNYSOFT s.r.o., Kovanecká 2390/1a, 190 00 Praha 9, CZ

Gwarancja: 24 miesiące

SUNNYSOFT

AUTOPHIX JSC5100

12V indítóegység · szuperkondenzátor · 1500A csúcsáram

Uživatelský manuál / User Manual / Bedienungsanleitung

HU

SUNNYSOFT

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

- Ne érintse a bilincseket egymáshoz vagy fémtárgyakhoz — szikraképzés veszélye.
- Ne vigye a készüléket éghető anyagok, eső vagy hó közelébe.
- Használat előtt kapcsolja ki a gyújtást és az összes elektromos fogyasztót.
- Ne szerelje szét a készüléket vagy a tartozékokat — áramütés veszélye.
- Minden használat előtt töltsen teljesen fel a készüléket.
- Tartsa gyermekektől távol.

Termékleírás

Az Autophix JSC5100 akkumulátor nélküli indítóegység 5 szuperkondenzátorral (1000F × 5). Indítóáram >800A, csúcsáram 1500A. Az LCD kijelző lépésről lépésre vezeti a felhasználót. 12V-os bilincseken vagy USB-C-n (5V/2A) keresztül tölthető.

Töltés

- Csatlakoztassa a bilincseskábelt (EC8) az autó akkumulátorához — automatikusan tölteni kezd.
- Alternatívaként USB-C kábelrel tölthető powerbank vagy töltő segítségével (5V/2A).
- Az LCD a töltési folyamatot mutatja; befejezéskor FINISHED CHARGING felirat jelenik meg.
- Minden használat előtt győződjön meg arról, hogy a készülék 100%-ra van töltve.

Indítási folyamat

1. Csatlakoztassa a bilincseskábelt az EC8 portba.
2. Piros bilincs a (+) pólusra, fekete a (-) pólusra.
3. Nyomja meg a Start gombot; kapcsolja ki a fogyasztókat; nyomja meg a Next gombot.
4. A jelzésre fordítsa el a kulcsot, vagy nyomja meg a Start Engine gombot.
5. Az indítás után 30 másodpercen belül távolítsa el a bilincseket.
6. Kényszeres indítás: nyomja meg ismét a Start gombot; 10 másodperces visszaszámlálás indul.

Műszaki adatok

Superkondenzátor / Supercapacitor	1000F × 5 (5000F celkem)
Startovací proud / Starting current	>800A
Špičkový proud / Peak current	1500A
Nabíjení / Charging	12V svorky (EC8) / 5V USB-C
Displej / Display	LCD
Porty / Ports	EC8 (svorky), DC (nabíjení), USB-C
Pracovní teplota / Working temp.	-25 °C to 70 °C (-13 °F to 158 °F)
Hmotnost / Weight	1,54 kg
Rozměry produktu / Dimensions	33,6 × 15,9 × 6 cm
Rozměry balení / Box	36 × 18,5 × 7,5 cm
EAN	6952847301540

A csomag tartalma

- Autophix JSC5100 indítóegység
- Bilincseskábel (EC8 csatlakozó)
- USB-C kábel

- Felhasználói kézikönyv

Jótállási és jogi információk

Gyártó: Autophix Tech Co., Ltd., Shenzhen, Kína

Forgalmazó: SUNNYSOFT s.r.o., Kovanecká 2390/1a, 190 00 Praha 9, CZ

Jótállás: 24 hónap

SUNNYSOFT

AUTOPHIX JSC5100

Dispozitiv de pornire 12V · supercondensator · 1500A curent de vârf

Uživatelský manuál / User Manual / Bedienungsanleitung

RO

SUNNYSOFT

AVERTISMENTE DE SIGURANȚĂ

- Nu atingeți clemele între ele sau de obiecte metalice — risc de scântei.
- Nu apropiați dispozitivul de materiale inflamabile, ploaie sau zăpadă.
- Înainte de utilizare, opriți contactul și toți consumatorii electrici.
- Nu dezasamblați dispozitivul sau accesoriile — risc de electrocutare.
- Încărcați complet dispozitivul înainte de fiecare utilizare.
- Păstrați departe de copii.

Descrierea produsului

Autophix JSC5100 este un dispozitiv de pornire fără baterie cu 5 supercondensatoare (1000F × 5). Curent de pornire >800A, curent de vârf 1500A. Ecranul LCD ghidează utilizatorul pas cu pas. Se încarcă prin cablul cu cleme 12V sau prin USB-C (5V/2A).

Încărcare

- Conectați cablul cu cleme (EC8) la bateria vehiculului — dispozitivul se va încărca automat.
- Alternativ, încărcați prin cablu USB-C de la un powerbank sau încărcător (5V/2A).
- Ecranul LCD afișează progresul; la final apare FINISHED CHARGING.
- Asigurați-vă că dispozitivul este încărcat la 100 % înainte de utilizare.

Procedura de pornire

1. Introduceți cablul cu cleme în portul EC8.
2. Cleva roșie pe polul (+), cleva neagră pe polul (-) al bateriei.
3. Apăsăți Start; opriți consumatorii electrici; apăsați Next.
4. La indicație, rotiți cheia de contact sau apăsați butonul Start Engine.
5. După pornire, îndepărtați clemele în 30 de secunde.
6. Pornire forțată: apăsați din nou Start; dispozitivul pornește număratoarea de 10 secunde.

Specificații tehnice

Superkondenzátor / Supercapacitor	1000F × 5 (5000F celkem)
Startovací proud / Starting current	>800A
Špičkový proud / Peak current	1500A
Nabíjení / Charging	12V svorky (EC8) / 5V USB-C
Displej / Display	LCD
Porty / Ports	EC8 (svorky), DC (nabíjení), USB-C
Pracovní teplota / Working temp.	-25 °C to 70 °C (-13 °F to 158 °F)
Hmotnost / Weight	1,54 kg
Rozměry produktu / Dimensions	33,6 × 15,9 × 6 cm
Rozměry balení / Box	36 × 18,5 × 7,5 cm
EAN	6952847301540

Conținutul ambalajului

- Dispozitiv de pornire Autophix JSC5100
- Cablu cu cleme (conector EC8)
- Cablu USB-C

- Manual de utilizare

Informații de garanție și juridice

Producător: Autophix Tech Co., Ltd., Shenzhen, China

Distribuitor: SUNNYSOFT s.r.o., Kovanecká 2390/1a, 190 00 Praha 9, CZ

Garanție: 24 luni

SUNNYSOFT

AUTOPHIX JSC5100

Стартерно устройство 12V · суперкондензатор · 1500A пиков ток

Uživatelský manuál / User Manual / Bedienungsanleitung

BG

SUNNYSOFT

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Не докосвайте скобите заедно или до метални предмети — риск от искри.
- Не доближавайте устройството до запалими материали, дъжд или сняг.
- Преди употреба изключете запалването и всички електрически консуматори.
- Не разглобявайте устройството или аксесоарите — риск от токов удар.
- Зареждайте устройството напълно преди всяка употреба.
- Пазете от деца.

Описание на продукта

Autophix JSC5100 е стартерно устройство без батерия с 5 суперкондензатора (1000F × 5). Стартов ток >800A, пиков ток 1500A. LCD дисплеят води потребителя стъпка по стъпка. Зарежда се чрез кабел с щипки 12V или USB-C (5V/2A).

Зареждане

- Свържете кабела с щипки (EC8) към акумулатора на превозното средство — зарежда се автоматично.
- Алтернативно зареждайте чрез USB-C кабел от powerbank или зарядно (5V/2A).
- LCD показва напредъка; след завършване се появява FINISHED CHARGING.
- Уверете се, че устройството е заредено на 100 % преди употреба.

Процедура за стартиране

1. Включете кабела с щипки в порта EC8.
2. Червената щипка на (+) полюс, черната на (-) полюс на акумулатора.
3. Натиснете Start; изключете консуматорите; натиснете Next.
4. При сигнал завъртете ключа или натиснете Start Engine.
5. След стартиране отстранете щипките в рамките на 30 секунди.
6. Принудително стартиране: натиснете отново Start; устройството брои 10 секунди.

Технически данни

Superkondenzátor / Supercapacitor	1000F × 5 (5000F celkem)
Startovací proud / Starting current	>800A
Špičkový proud / Peak current	1500A
Nabíjení / Charging	12V svorky (EC8) / 5V USB-C
Displej / Display	LCD
Porty / Ports	EC8 (svorky), DC (nabíjení), USB-C
Pracovní teplota / Working temp.	-25 °C to 70 °C (-13 °F to 158 °F)
Hmotnost / Weight	1,54 kg
Rozměry produktu / Dimensions	33,6 × 15,9 × 6 cm
Rozměry balení / Box	36 × 18,5 × 7,5 cm
EAN	6952847301540

Съдържание на опаковката

- Стартерно устройство Autophix JSC5100
- Кабел с щипки (конектор EC8)
- USB-C кабел

- Ръководство за потребителя

Гаранционна и правна информация

Производител: Autophix Tech Co., Ltd., Шенжен, Китай

Дистрибутор: SUNNYSOFT s.r.o., Kovanecká 2390/1a, 190 00 Praha 9, CZ

Гаранция: 24 месеца

SUNNYSOFT

AUTOPHIX JSC5100

Zaganjalna naprava 12V · superkondenzator · 1500A koničasti tok

Uživatelský manuál / User Manual / Bedienungsanleitung

SI

SUNNYSOFT

VARNOSTNA OPOZORILA

- Ne dotikajte se sponk med seboj ali kovinskih predmetov — nevarnost iskrenja.
- Ne približujte naprave vnetljivim materialom, dežju ali snegu.
- Pred uporabo izklopite ključ in vse električne porabnike.
- Ne razstavljajte naprave ali dodatkov — nevarnost električnega udara.
- Pred vsako uporabo popolnoma napolnite napravo.
- Hranite zunaj dosega otrok.

Opis izdelka

Autophix JSC5100 je zaganjalna naprava brez akumulatorja s 5 superkondenzatorji (1000F × 5). Zaganjalni tok >800A, koničasti tok 1500A. LCD zaslon vodi uporabnika korak za korakom. Polni se prek kabla s sponkami 12V ali USB-C (5V/2A).

Polnjenje

- Priključite kabel s sponkami (EC8) na akumulator vozila — naprava se samodejno polni.
- Alternativno polnite prek USB-C kabla iz powerbanke ali polnilnika (5V/2A).
- LCD prikazuje napredek polnjenja; po zaključku prikaže FINISHED CHARGING.
- Prepričajte se, da je naprava 100 % napolnjena pred vsako uporabo.

Postopek zaganjanja

1. Vključite kabel s sponkami v vrata EC8.
2. Rdečo sponko na (+) pol, črno na (-) pol akumulatorja.
3. Pritisnite Start; izklopite porabnike; pritisnite Next.
4. Na signal zavrtite ključ ali pritisnite Start Engine.
5. Po zagonu odstranite sponke v 30 sekundah.
6. Prisilni zagon: pritisnite Start znova; naprava odšteva 10 sekund.

Tehnični podatki

Superkondenzátor / Supercapacitor	1000F × 5 (5000F celkem)
Startovací proud / Starting current	>800A
Špičkový proud / Peak current	1500A
Nabíjení / Charging	12V svorky (EC8) / 5V USB-C
Displej / Display	LCD
Porty / Ports	EC8 (svorky), DC (nabíjení), USB-C
Pracovní teplota / Working temp.	-25 °C to 70 °C (-13 °F to 158 °F)
Hmotnost / Weight	1,54 kg
Rozměry produktu / Dimensions	33,6 × 15,9 × 6 cm
Rozměry balení / Box	36 × 18,5 × 7,5 cm
EAN	6952847301540

Vsebina embalaže

- Zaganjalna naprava Autophix JSC5100
- Kabel s sponkami (konektor EC8)
- Kabel USB-C

- Navodila za uporabo

Garancija in pravne informacije

Proizvajalec: Autophix Tech Co., Ltd., Shenzhen, Kitajska

Distributer: SUNNYSOFT s.r.o., Kovanecká 2390/1a, 190 00 Praha 9, CZ

Garancija: 24 mesecev

SUNNYSOFT