

# EuroFone 0T-BT10

## INTERKOM DO HELMY PRO 2 JEZDCE

[Uživatelský manuál](#) · [User Manual](#) · [Benutzerhandbuch](#)

[Használati útmutató](#) · [Instrukcja obsługi](#) · [Ръководство](#)

[Navodila za uporabo](#) · [Návod na použitie](#)

[CZ](#)[EN](#)[DE](#)[HU](#)[PL](#)[BG](#)[SI](#)[SK](#)[BT 5.1](#)[1000m](#)[IP67](#)[CE](#)

SUNNYSOFT

SUNNYSOFT

## Přehled produktu

EuroFone OT-BT10 je Bluetooth interkom do motocyklové helmy pro 2 jezdce. Díky technologii Bluetooth 5.1 a dosahu až 1 000 m zajišťuje jasnou a spolehlivou komunikaci i ve vysokých rychlostech. Zařízení podporuje handsfree telefonování, přehrávání hudby, FM rádio, sdílení hudby a potlačení hluku CVC 8.0. Vodotěsnost IP67 zaručuje provoz za každého počasí.

## Hlavní funkce

- Interkom pro 2 jezdce – plně duplexní komunikace do vzdálenosti 500–1 000 m
- Bluetooth 5.1 – stabilní připojení, automatické opětovné připojení
- Handsfree telefonování – snadné přijímání hovorů
- Přehrávání a sdílení hudby
- FM rádio
- Potlačení hluku CVC 8.0 – čistý zvuk při jízdě
- Vodotěsnost IP67 – odolný vůči dešti a ponoření
- Hlasové výzvy – snadné ovládání i v rukavicích
- Připojení ke třetím stranám (jiné značky interkomů)
- Baterie 1 000 mAh – provozní čas interkomu až 50 h

## Popis tlačítek

- Multifunkční tlačítko (Multi-Function Button) – hudba, hovory, hlasový asistent
- Tlačítka hlasitosti +/- (Volume +/- Button) – hlasitost, přepínání skladeb/kanálů
- Tlačítko interkomunikace (Intercom Button) – přepínání režimů / spárování interkomunikace
- Tlačítko zapnutí/vypnutí (Power On/Off Button) – zapnutí, vypnutí, opakování hovoru
- LED displej / indikátor – stav zařízení
- Port Type-C – nabíjení / sluchátka

## Zapnutí a vypnutí

Zapnutí: Podržte tlačítko (Power On/Off Button) po dobu 2 sekund – uslyšíte hlasovou výzvu "Turn on". Vypnutí: Podržte tlačítko (Power On/Off Button) po dobu 3 sekund – uslyšíte výzvu "Turn off".

## Párování s telefonem

1. Podržte tlačítko (Power On/Off Button) 5 sekund, dokud indikátor nezačne střídat červené a modré blikání.
2. Případně v pohotovostním režimu podržte současně (Power On/Off Button) a (Multi-Function Button) 2 sekundy.
3. V telefonu zapněte Bluetooth a vyhledejte zařízení BT10.
4. Vyberte BT10 v seznamu a potvrďte připojení.

## Párování interkomunikace (2 jezdci)

1. Zapněte obě zařízení a stisknutím tlačítka (Intercom Button) přepněte do režimu Bluetooth Intercom Mode.
2. Na obou zařízeních podržte (Intercom Button) 5 sekund – uslyšíte hlasovou výzvu "Bluetooth pairing", indikátor bliká červeně a modře.

3. Na jednom zařízení stiskněte (Intercom Button) – uslyšíte "Intercom Search" a zařízení se automaticky propojí.
4. Ukončení: stiskněte tlačítko (Power On/Off Button) na kterémkoli zařízení.

## Sdílení hudby (párování)

1. Jeden jezdec připojí telefon a spustí hudební aplikaci (přehrávání pozastaveno).
2. Oba stisknou (Intercom Button) pro přepnutí do režimu Music Sharing Mode.
3. Na obou zařízeních podržte (Intercom Button) 5 sekund – modré světlo rychle bliká.
4. Jezdec sdílející hudbu stiskne (Intercom Button) – hudba se automaticky propojí.

## Připojení ke třetím stranám

OT-BT10 lze připojit k interkomům jiných značek. Zařízení třetí strany přepněte do párování Bluetooth. Na BT10 stiskněte (Intercom Button) – zařízení se automaticky vyhledají a spárují.

## Telefonní hovory

- Přijmutí / ukončení hovoru: stiskněte (Multi-Function Button)
- Odmítnutí hovoru: podržte (Multi-Function Button) 1 sekundu
- Opakování posledního hovoru: dvakrát stiskněte (Power On/Off Button)
- Hlasový asistent (Siri/Google): podržte (Multi-Function Button) 2 sekundy v pohotovostním režimu

## Hlasitost

Zvýšení hlasitosti: podržte tlačítko (+). Snížení hlasitosti: podržte tlačítko (-).

## Hudba a FM rádio

- Přehrávání/pauza: stiskněte (Multi-Function Button)
- Další skladba: stiskněte tlačítko (-)
- Předchozí skladba: stiskněte tlačítko (+)
- Zapnutí/vypnutí FM rádia: dvakrát stiskněte (Multi-Function Button) v pohotovostním režimu
- Další kanál FM: stiskněte tlačítko (-)
- Předchozí kanál FM: stiskněte tlačítko (+)

## Obnovení továrního nastavení

Podržte (Power On/Off Button) 7 sekund: po 3 sekundách se zařízení vypne, pokračujte v držení dalších 4 sekundy – indikátor dvakrát blikne červeně.

## Technické specifikace

<b>Bluetooth verze</b>	5.1
<b>Dosah interkomunikace</b>	500–1 000 m
<b>Počet jezdců</b>	2
<b>Vodotěsnost</b>	IP67

<b>Kapacita baterie</b>	1 000 mAh
<b>Pohotovostní doba</b>	600 h
<b>Doba provozu (interkom)</b>	až 50 h
<b>Doba přehrávání hudby</b>	až 60 h
<b>Doba nabíjení</b>	cca 2,5 h
<b>Nabíjecí port</b>	USB Type-C
<b>Reproduktor</b>	40 mm, 32 Ohm
<b>Potlačení hluku</b>	CVC 8.0
<b>Pracovní teplota</b>	-10 °C až +55 °C
<b>Skladovací teplota</b>	-20 °C až +60 °C
<b>Certifikace</b>	CE, FCC, RoHS
<b>Distributor CZ/SK</b>	SUNNYSOFT s.r.o., Kovanecká 2390/1a, 190 00 Praha 9, CZ

## Bezpečnostní pokyny

### VAROVÁNÍ:

- Nepoužívejte produkt v extrémních teplotách. Skladujte při -20 °C až +60 °C.
- Nevystavujte produkt otevřenému ohni – riziko výbuchu baterie.
- Nerozebírejte zařízení – hrozí poškození a ztráta záruky.
- Při dlouhodobém nepoužívání skladujte na suchém místě a nabijte každé 3 měsíce.
- Kabel neovínejte kolem zařízení.
- Udržujte mimo dosah ostrých předmětů.
- Příklad není určen k ovládání při jízdě způsobem, který by narušoval bezpečnost.
- Hlasitost při jízdě nastavte tak, abyste vnímali okolní provoz.

## Právní informace

Výrobce: Shenzhen Eurofone Tech Co., Ltd., 3/F, Block A, Haocheng Industrial Park, No. 66, Hexiang Road, Shajing Street, Bao'an District, Shenzhen, China Distributor CZ/SK: SUNNYSOFT s.r.o., Kovanecká 2390/1a, 190 00 Praha 9, CZ [www.sunnysoft.cz](http://www.sunnysoft.cz)

Záruka: 24 měsíců od data nákupu pro spotřebitele v EU. Platí při použití dle návodu. Předložte originální doklad o koupi.

Prohlášení o shodě: Výrobek splňuje požadavky příslušných evropských směrnic (RED, RoHS). Označen symbolem CE.  
WEEE: Nevyhazujte do komunálního odpadu. Odevzdejte na sběrném místě elektroodpadu.

# SUNNYSOFT

## Product Overview

The EuroFone OT-BT10 is a Bluetooth helmet intercom for 2 riders. Bluetooth 5.1 technology provides a range of 500-1,000 m with stable, clear communication even at high speeds. Supports hands-free calling, music playback, music sharing, FM radio, and CVC 8.0 noise cancellation. IP67 waterproof rating ensures reliable operation in all weather conditions.

## Main Features

- Intercom for 2 riders – full-duplex communication up to 500-1,000 m
- Bluetooth 5.1 – stable connection with auto-reconnect
- Hands-free calling
- Music playback and sharing
- FM radio
- CVC 8.0 noise cancellation – clear audio while riding
- IP67 waterproof – rain and submersion resistant
- Rich voice prompts – easy glove-friendly operation
- Third-party intercom pairing (other brands)
- 1,000 mAh battery – up to 50 hours intercom time

## Button Functions

- Multi-Function Button – music, calls, voice assistant
- Volume +/- Buttons – volume control, track/station switching
- Intercom Button – switch modes / initiate intercom pairing
- Power On/Off Button – power on/off, redial
- LED Display / Indicator – device status
- Type-C Port – charging / headphone connection

## Power On / Off

Power On: press and hold the (Power On/Off Button) for 2 seconds until you hear the "Turn on" voice prompt. Power Off: press and hold the (Power On/Off Button) for 3 seconds until you hear "Turn off".

## Phone Pairing

1. Press and hold (Power On/Off Button) for 5 seconds until the LED alternates red and blue.
2. Alternatively, in standby mode, press and hold (Power On/Off Button) and (Multi-Function Button) simultaneously for 2 seconds.
3. Enable Bluetooth on your phone and search for BT10.
4. Select BT10 from the list to complete pairing.

## Intercom Pairing (2 Riders)

1. Power on both units and click (Intercom Button) on each to enter Bluetooth Intercom Mode.
2. Press and hold (Intercom Button) on both units for 5 seconds – you hear "Bluetooth pairing", LED flashes red/blue.
3. Click (Intercom Button) on one unit – you hear "Intercom Search" and the units connect automatically.

4. End intercom: click (Power On/Off Button) on either unit.

## Music Sharing Pairing

1. One rider connects their phone and opens the music app (playback paused).
2. Both click (Intercom Button) to switch to Music Sharing Mode.
3. Press and hold (Intercom Button) on both units for 5 seconds – blue LED flashes quickly.
4. The sharing rider clicks (Intercom Button) – music connects automatically.

## Third-Party Intercom Pairing

The OT-BT10 can connect to intercoms from other brands. Put the third-party device into Bluetooth pairing mode. On the BT10, click (Intercom Button) – the devices will automatically search and pair.

## Phone Calls

- Answer / end call: click (Multi-Function Button)
- Reject call: press and hold (Multi-Function Button) for 1 second
- Redial last call: double-click (Power On/Off Button)
- Voice assistant (Siri/Google): press and hold (Multi-Function Button) for 2 seconds in standby

## Volume

Volume up: press and hold (+) button. Volume down: press and hold (-) button.

## Music and FM Radio

- Play/pause music: click (Multi-Function Button)
- Next track: click (-) button
- Previous track: click (+) button
- Turn FM on/off: double-click (Multi-Function Button) in standby
- Next FM channel: click (-) button
- Previous FM channel: click (+) button

## Factory Reset

Press and hold (Power On/Off Button) for 7 seconds: the unit powers off after 3 seconds, keep holding for 4 more seconds – the LED flashes red twice.

## Technical Specifications

<b>Bluetooth Version</b>	5.1
<b>Intercom Range</b>	500-1,000 m
<b>Riders</b>	2
<b>Waterproof Rating</b>	IP67
<b>Battery Capacity</b>	1,000 mAh
<b>Standby Time</b>	600 h

<b>Intercom Working Time</b>	up to 50 h
<b>Music Playback Time</b>	up to 60 h
<b>Charging Time</b>	approx. 2.5 h
<b>Charging Port</b>	USB Type-C
<b>Speaker</b>	40 mm, 32 Ohm
<b>Noise Reduction</b>	CVC 8.0
<b>Operating Temperature</b>	-10 °C to +55 °C
<b>Storage Temperature</b>	-20 °C to +60 °C
<b>Certifications</b>	CE, FCC, RoHS
<b>Distributor CZ/SK</b>	SUNNYSOFT s.r.o., Kovanecká 2390/1a, 190 00 Praha 9, CZ

## Safety Instructions

### WARNING:

- Do not use in extreme temperatures. Store between -20 °C and +60 °C.
- Do not expose to open flames – risk of battery explosion.
- Do not disassemble the unit – damage voids warranty.
- If unused for a long period, store in a dry place and recharge at least every 3 months.
- Do not wrap the cable around the device.
- Keep away from sharp objects.
- Do not operate the device in a way that compromises riding safety.
- Set volume to a level that allows you to hear surrounding traffic.

## Legal Information

Manufacturer: Shenzhen Eurofone Tech Co., Ltd., 3/F, Block A, Haocheng Industrial Park, No. 66, Hexiang Road, Shajing Street, Bao'an District, Shenzhen, China Distributor CZ/SK: SUNNYSOFT s.r.o., Kovanecká 2390/1a, 190 00 Praha 9, CZ [www.sunnysoft.cz](http://www.sunnysoft.cz)

Warranty: 24 months from date of purchase for EU consumers. Valid when used as intended. Retain proof of purchase.

Declaration of Conformity: This product complies with applicable EU directives (RED, RoHS). CE marked.

WEEE: Do not dispose with household waste. Take to a designated electrical waste collection point.

# SUNNYSOFT

## Produktübersicht

Das EuroFone OT-BT10 ist ein Bluetooth-Helm-Interkom für 2 Fahrer. Bluetooth 5.1 ermöglicht eine Reichweite von 500–1.000 m mit klarer, stabiler Kommunikation. Unterstützt Freisprechen, Musikwiedergabe, Musikfreigabe, FM-Radio und CVC 8.0 Geräuschunterdrückung. Schutzklasse IP67 für den Einsatz bei jedem Wetter.

## Hauptfunktionen

- Interkom für 2 Fahrer – Vollduplex-Kommunikation bis 500–1.000 m
- Bluetooth 5.1 – stabile Verbindung mit automatischer Wiederverbindung
- Freisprechen
- Musikwiedergabe und -freigabe
- FM-Radio
- CVC 8.0 Geräuschunterdrückung – klarer Klang beim Fahren
- IP67-Wasserschutz – regen- und eintauchfest
- Sprachansagen – einfache Bedienung auch mit Handschuhen
- Drittanbieter-Interkom-Kopplung (andere Marken)
- 1.000-mAh-Akku – bis zu 50 Stunden Interkom-Betrieb

## Tastenfunktionen

- Multifunktionstaste (Multi-Function Button) – Musik, Anrufe, Sprachassistent
- Lautstärketasten +/- (Volume +/- Button) – Lautstärke, Titel-/Kanalwechsel
- Interkom-Taste (Intercom Button) – Modi wechseln / Interkom-Kopplung starten
- Ein-/Aus-Taste (Power On/Off Button) – Ein-/Ausschalten, Wahlwiederholung
- LED-Anzeige / Indikator – Gerätestatus
- Type-C-Anschluss – Laden / Kopfhöreranschluss

## Ein- und Ausschalten

Einschalten: (Power On/Off Button) 2 Sekunden gedrückt halten – Sprachansage "Turn on".

Ausschalten: (Power On/Off Button) 3 Sekunden gedrückt halten – Sprachansage "Turn off".

## Telefon koppeln

1. (Power On/Off Button) 5 Sekunden halten, bis LED rot/blau blinkt.
2. Alternativ im Standby: (Power On/Off Button) und (Multi-Function Button) gleichzeitig 2 Sekunden halten.
3. Bluetooth am Telefon einschalten und nach BT10 suchen.
4. BT10 in der Liste auswählen und Kopplung bestätigen.

## Interkom-Kopplung (2 Fahrer)

1. Beide Geräte einschalten und (Intercom Button) drücken, um in den Bluetooth Intercom Mode zu wechseln.
2. (Intercom Button) auf beiden Geräten 5 Sekunden halten – Sprachansage "Bluetooth pairing", LED blinkt rot/blau.
3. (Intercom Button) auf einem Gerät drücken – Sprachansage "Intercom Search", Geräte verbinden sich automatisch.

4. Beenden: (Power On/Off Button) auf einem der Geräte drücken.

## Musikfreigabe-Kopplung

1. Ein Fahrer verbindet sein Telefon und öffnet die Musik-App (Wiedergabe pausiert).
2. Beide drücken (Intercom Button), um in den Music Sharing Mode zu wechseln.
3. (Intercom Button) auf beiden Geräten 5 Sekunden halten – blaue LED blinkt schnell.
4. Der Fahrer, der Musik teilt, drückt (Intercom Button) – Musik verbindet sich automatisch.

## Telefonate

- Anruf annehmen / beenden: (Multi-Function Button) drücken
- Anruf ablehnen: (Multi-Function Button) 1 Sekunde halten
- Letzten Anruf wiederholen: (Power On/Off Button) doppelt drücken
- Sprachassistent: (Multi-Function Button) 2 Sekunden im Standby halten

## Technische Daten

<b>Bluetooth-Version</b>	5.1
<b>Interkom-Reichweite</b>	500–1.000 m
<b>Fahrer</b>	2
<b>Schutzklasse</b>	IP67
<b>Akkukapazität</b>	1.000 mAh
<b>Standby-Zeit</b>	600 h
<b>Interkom-Betriebszeit</b>	bis zu 50 h
<b>Musikwiedergabezeit</b>	bis zu 60 h
<b>Ladezeit</b>	ca. 2,5 h
<b>Ladeanschluss</b>	USB Type-C
<b>Lautsprecher</b>	40 mm, 32 Ohm
<b>Geräuschunterdrückung</b>	CVC 8.0
<b>Betriebstemperatur</b>	-10 °C bis +55 °C
<b>Lagertemperatur</b>	-20 °C bis +60 °C
<b>Zertifizierungen</b>	CE, FCC, RoHS
<b>Distributor CZ/SK</b>	SUNNYSOFT s.r.o., Kovanecká 2390/1a, 190 00 Praha 9, CZ

## Sicherheitshinweise

### WARNUNG:

- Nicht bei extremen Temperaturen verwenden. Lagerung zwischen -20 °C und +60 °C.
- Nicht offenem Feuer aussetzen – Explosionsgefahr.
- Gerät nicht zerlegen – Garantieverlust.
- Bei längerem Nichtgebrauch trocken lagern und mindestens alle 3 Monate aufladen.
- Kabel nicht um das Gerät wickeln.
- Von scharfen Gegenständen fernhalten.
- Lautstärke so einstellen, dass Straßengeräusche wahrnehmbar bleiben.

## Rechtliche Informationen

Hersteller: Shenzhen Eurofone Tech Co., Ltd., 3/F, Block A, Haocheng Industrial Park, No. 66, Hexiang Road, Shajing Street, Bao'an District, Shenzhen, China Distributor CZ/SK: SUNNYSOFT s.r.o., Kovanecká 2390/1a, 190 00 Praha 9, CZ [www.sunnysoft.cz](http://www.sunnysoft.cz)

Garantie: 24 Monate ab Kaufdatum für EU-Verbraucher. Kaufbeleg aufbewahren.

Konformitätserklärung: Das Produkt erfüllt die geltenden EU-Richtlinien (RED, RoHS). CE-gekennzeichnet.

WEEE: Nicht im Hausmüll entsorgen. An einer Elektroaltgeräte-Sammelstelle abgeben.

SUNNYSOFT

SUNNYSOFT

SUNNYSOFT

SUNNYSOFT

## Termékáttekintés

Az EuroFone OT-BT10 Bluetooth sisak interkom 2 motoros számára. A Bluetooth 5.1 technológia 500-1 000 m-es hatótávolságot biztosít stabil kommunikációval. Kihangosítás, zenelejátszás, zene megosztása, FM rádió és CVC 8.0 zajszűrés. IP67 vízállóság minden időjárási körülmény között.

## Főbb jellemzők

- Interkom 2 motorosnak - full-duplex kommunikáció 500-1 000 m-ig
- Bluetooth 5.1 - stabil kapcsolat automatikus újracsatlakozással
- Kihangosítás
- Zenelejátszás és megosztás
- FM rádió
- CVC 8.0 zajszűrés - tiszta hang menet közben
- IP67 vízállóság - esőben és merítés esetén is megbízható
- Hangvezérlés - könnyen kezelhető kesztyűben is
- Harmadik fél interkomjával való párosítás (más márkák)
- 1 000 mAh akkumulátor - akár 50 óra interkom üzemidő

## Gombfunkciók

- Többfunkciós gomb (Multi-Function Button) - zene, hívások, hangasszisztens
- Hangerő +/- gombok (Volume +/- Button) - hangerő, dal-/állomásváltás
- Interkom gomb (Intercom Button) - üzemmód váltás / interkom párosítás
- Be-/kikapcsológomb (Power On/Off Button) - be/kikapcsolás, visszahívás
- LED kijelző / jelzőfény - eszközállapot
- Type-C port - töltés / fülhallgató csatlakozás

## Be- és kikapcsolás

Bekapcsolás: tartsa lenyomva a (Power On/Off Button) gombot 2 másodpercig - "Turn on" hangjelzés.

Kikapcsolás: tartsa lenyomva a (Power On/Off Button) gombot 3 másodpercig - "Turn off" hangjelzés.

## Telefonos párosítás

1. Tartsa lenyomva a (Power On/Off Button) gombot 5 másodpercig, amíg a LED felváltva piros/kék fénnel villog.
2. Készenléti módban alternatívaként tartsa lenyomva egyszerre a (Power On/Off Button) és a (Multi-Function Button) gombot 2 másodpercig.
3. Engedélyezze a Bluetooth-t a telefonon és keresse meg a BT10 eszközt.
4. Válassza ki a BT10-et a listából a párosítás befejezéséhez.

## Interkom párosítás (2 motoros)

1. Kapcsolja be mindkét eszközt, és nyomja meg az (Intercom Button) gombot a Bluetooth Intercom Mode aktiválásához.
2. Tartsa lenyomva az (Intercom Button) gombot mindkét eszközön 5 másodpercig - "Bluetooth pairing" hangjelzés, LED piros/kék villogás.
3. Nyomja meg az (Intercom Button) gombot az egyik eszközön - "Intercom Search" hangjelzés, az eszközök automatikusan összekapcsolódnak.

4. Befejezés: nyomja meg a (Power On/Off Button) gombot bármelyik eszközön.

## Műszaki adatok

Bluetooth verzió	5.1
Interkom hatótávolság	500-1 000 m
Motorosok száma	2
Vízállóság	IP67
Akkumulátor kapacitása	1 000 mAh
Készenléti idő	600 h
Interkom üzemidő	legfeljebb 50 h
Zenelejátszási idő	legfeljebb 60 h
Töltési idő	kb. 2,5 h
Töltési port	USB Type-C
Hangszóró	40 mm, 32 Ohm
Zajszűrés	CVC 8.0
Üzemi hőmérséklet	-10 °C és +55 °C között
Tárolási hőmérséklet	-20 °C és +60 °C között
Tanúsítványok	CE, FCC, RoHS
Forgalmazó CZ/SK	SUNNYSOFT s.r.o., Kovanecká 2390/1a, 190 00 Praha 9, CZ

## Biztonsági utasítások

### FIGYELMEZTETÉS:

- Ne használja szélsőséges hőmérsékleten. Tárolja -20 °C és +60 °C között.
- Ne tegye ki nyílt lángnak - robbanásveszély.
- Ne szerelje szét a készüléket - a garancia elvesz.
- Hosszú ideig tartó tárolás esetén száraz helyen tartsa, és legalább 3 havonta töltsse fel.
- Ne tekerje a kábelt az eszköz köré.
- Tartsa távol éles tárgyaktól.
- A hangerőt úgy állítsa be, hogy a közlekedési zajokat érzékelni tudja.

## Jogi információk

Gyártó: Shenzhen Eurofone Tech Co., Ltd., 3/F, Block A, Haocheng Industrial Park, No. 66, Hexiang Road, Shajing Street, Bao'an District, Shenzhen, China  
Forgalmazó CZ/SK: SUNNYSOFT s.r.o., Kovanecká 2390/1a, 190 00 Praha 9, CZ  
www.sunnysoft.cz

Garancia: 24 hónap a vásárlás dátumától EU fogyasztók számára. A vásárlási bizonylatot őrizze meg.

Megfelelőségi nyilatkozat: A termék megfelel az alkalmazandó EU-irányelveknek (RED, RoHS). CE jelöléssel ellátott.

WEEE: Ne dobja háztartási hulladékba. Adja le elektromos hulladék gyűjtőhelyen.

## Przegląd produktu

EuroFone OT-BT10 to Bluetooth interkom do kasku motocyklowego dla 2 jeźdźców. Technologia Bluetooth 5.1 zapewnia zasięg 500-1 000 m i stabilną komunikację. Obsługuje rozmowy głośnomówiące, odtwarzanie muzyki, udostępnianie muzyki, radio FM i redukcję szumów CVC 8.0. Stopień ochrony IP67 gwarantuje pracę w każdych warunkach pogodowych.

## Główne funkcje

- Interkom dla 2 jeźdźców – komunikacja pełnodupleksowa na 500-1 000 m
- Bluetooth 5.1 – stabilne połączenie z automatycznym ponownym łączeniem
- Rozmowy głośnomówiące
- Odtwarzanie i udostępnianie muzyki
- Radio FM
- Redukcja szumów CVC 8.0 – czysty dźwięk podczas jazdy
- Ochrona IP67 – odporna na deszcz i zanurzenie
- Komunikaty głosowe – łatwa obsługa w rękawicach
- Parowanie z interkomami innych marek
- Akumulator 1 000 mAh – do 50 godzin pracy interkomunikacyjnej

## Funkcje przycisków

- Przycisk wielofunkcyjny (Multi-Function Button) – muzyka, połączenia, asystent głosowy
- Przyciski głośności +/- (Volume +/- Button) – głośność, zmiana utworu/kanału
- Przycisk interkomu (Intercom Button) – zmiana trybu / parowanie interkomunikacyjne
- Przycisk zasilania (Power On/Off Button) – włącz/wyłącz, ponowne wybieranie
- Wyświetlacz LED / wskaźnik – stan urządzenia
- Port Type-C – ładowanie / podłączenie słuchawek

## Włączanie i wyłączanie

Włączanie: przytrzymaj (Power On/Off Button) przez 2 sekundy – komunikat głosowy "Turn on".

Wyłączanie: przytrzymaj (Power On/Off Button) przez 3 sekundy – komunikat głosowy "Turn off".

## Parowanie z telefonem

1. Przytrzymaj (Power On/Off Button) przez 5 sekund, aż LED zacznie naprzemiennie migać czerwonym i niebieskim.
2. Alternatywnie w trybie gotowości: przytrzymaj jednocześnie (Power On/Off Button) i (Multi-Function Button) przez 2 sekundy.
3. Włącz Bluetooth w telefonie i wyszukaj BT10.
4. Wybierz BT10 z listy, aby zakończyć parowanie.

## Parowanie interkomu (2 jeźdźców)

1. Włącz oba urządzenia i naciśnij (Intercom Button) na każdym, aby przejść do Bluetooth Intercom Mode.
2. Przytrzymaj (Intercom Button) na obu urządzeniach przez 5 sekund – komunikat "Bluetooth pairing", LED miga czerwono/niebiesko.

3. Naciśnij (Intercom Button) na jednym urządzeniu – komunikat "Intercom Search", urządzenia łączą się automatycznie.
4. Zakończenie: naciśnij (Power On/Off Button) na dowolnym urządzeniu.

## Dane techniczne

<b>Wersja Bluetooth</b>	5.1
<b>Zasięg interkomunikacyjny</b>	500–1 000 m
<b>Liczba jeźdźców</b>	2
<b>Stopień ochrony</b>	IP67
<b>Pojemność akumulatora</b>	1 000 mAh
<b>Czas gotowości</b>	600 h
<b>Czas pracy (interkom)</b>	do 50 h
<b>Czas odtwarzania muzyki</b>	do 60 h
<b>Czas ładowania</b>	ok. 2,5 h
<b>Port ładowania</b>	USB Type-C
<b>Głośnik</b>	40 mm, 32 Ohm
<b>Redukcja szumów</b>	CVC 8.0
<b>Temperatura robocza</b>	-10 °C do +55 °C
<b>Temperatura przechowywania</b>	-20 °C do +60 °C
<b>Certyfikaty</b>	CE, FCC, RoHS
<b>Dystrybutor CZ/SK</b>	SUNNYSOFT s.r.o., Kovanecká 2390/1a, 190 00 Praha 9, CZ

## Instrukcje bezpieczeństwa

### OSTRZEŻENIE:

- Nie używaj w ekstremalnych temperaturach. Przechowuj w zakresie -20 °C do +60 °C.
- Nie wystawiaj na działanie otwartego ognia – ryzyko wybuchu baterii.
- Nie rozkładaj urządzenia na części – utrata gwarancji.
- Przy długim nieużywaniu przechowuj w suchym miejscu i ładuj co najmniej raz na 3 miesiące.
- Nie owijaj kabla wokół urządzenia.
- Trzymaj z dala od ostrych przedmiotów.
- Ustaw głośność tak, aby móc słyszeć otaczający ruch drogowy.

## Informacje prawne

Producent: Shenzhen Eurofone Tech Co., Ltd., 3/F, Block A, Haocheng Industrial Park, No. 66, Hexiang Road, Shajing Street, Bao'an District, Shenzhen, China Dystrybutor CZ/SK: SUNNYSOFT s.r.o., Kovanecká 2390/1a, 190 00 Praha 9, CZ [www.sunnysoft.cz](http://www.sunnysoft.cz)

Gwarancja: 24 miesiące od daty zakupu dla konsumentów UE. Zachowaj dowód zakupu.

Deklaracja zgodności: Produkt spełnia wymagania obowiązujących dyrektyw UE (RED, RoHS). Oznaczony symbolem CE.

WEEE: Nie wyrzucaj z odpadami komunalnymi. Oddaj do punktu zbiórki elektroodpadów.

## Преглед на продукта

EuroFone OT-BT10 е Bluetooth интерком за мотоциклетна каска за 2 мотористи. Bluetooth 5.1 осигурява обхват 500–1 000 м и стабилна комуникация дори при високи скорости. Поддържа хендсфри разговори, възпроизвеждане на музика, споделяне на музика, FM радио и шумопотискане CVC 8.0. Степен на защита IP67 – работи при всякакво време.

## Основни функции

- Интерком за 2 мотористи – пълнодуплексна комуникация на 500–1 000 м
- Bluetooth 5.1 – стабилна връзка с автоматично повторно свързване
- Хендсфри разговори
- Възпроизвеждане и споделяне на музика
- FM радио
- Шумопотискане CVC 8.0 – чист звук при езда
- Водоустойчивост IP67 – защита от дъжд и потапяне
- Гласови подкани – лесно управление дори с ръкавици
- Свързване с интерком на трета страна (други марки)
- Батерия 1 000 mAh – до 50 часа работа на интеркома

## Функции на бутоните

- Многофункционален бутон (Multi-Function Button) – музика, повиквания, гласов асистент
- Бутони за сила на звука +/- (Volume +/- Button) – сила на звука, смяна на запис/канал
- Бутон за интерком (Intercom Button) – превключване на режим / сдвояване на интерком
- Бутон за вкл./изкл. (Power On/Off Button) – включване/изключване, повторно набиране
- LED дисплей / индикатор – статус на устройството
- Порт Type-C – зареждане / свързване на слушалки

## Включване и изключване

Включване: задръжте (Power On/Off Button) за 2 секунди – гласова подкана "Turn on". Изключване: задръжте (Power On/Off Button) за 3 секунди – гласова подкана "Turn off".

## Свързване с телефон

1. Задръжте (Power On/Off Button) за 5 секунди, докато LED не започне да мига последователно в червено и синьо.
2. Алтернативно в режим на готовност: задръжте едновременно (Power On/Off Button) и (Multi-Function Button) за 2 секунди.
3. Включете Bluetooth на телефона и потърсете BT10.
4. Изберете BT10 от списъка, за да завършите сдвояването.

## Сдвояване на интерком (2 мотористи)

1. Включете двете устройства и натиснете (Intercom Button) на всяко, за да влезете в Bluetooth Intercom Mode.
2. Задръжте (Intercom Button) на двете устройства за 5 секунди – гласова подкана "Bluetooth pairing", LED мига червено/синьо.
3. Натиснете (Intercom Button) на едно устройство – гласова подкана "Intercom Search", устройствата се свързват автоматично.
4. Край: натиснете (Power On/Off Button) на което и да е устройство.

## Технически характеристики

Версия Bluetooth	5.1
Обхват на интеркома	500–1 000 м
Брой мотористи	2
Водоустойчивост	IP67
Капацитет на батерията	1 000 mAh
Режим на готовност	600 ч
Работно време (интерком)	до 50 ч
Време за възпроизвеждане на музика	до 60 ч
Време за зареждане	около 2,5 ч
Порт за зареждане	USB Type-C
Високоговорител	40 mm, 32 Ohm
Шумопотискане	CVC 8.0
Работна температура	–10 °C до +55 °C
Температура на съхранение	–20 °C до +60 °C
Сертификати	CE, FCC, RoHS
Дистрибутор CZ/SK	SUNNYSOFT s.r.o., Kovanecká 2390/1a, 190 00 Praha 9, CZ

## Инструкции за безопасност

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Не използвайте при екстремни температури. Съхранявайте при –20 °C до +60 °C.
- Не излагайте на открит огън – опасност от експлозия на батерията.
- Не разглобявайте устройството – гаранцията се анулира.
- При продължително неизползване съхранявайте на сухо място и зареждайте поне на 3 месеца.
- Не навивайте кабела около устройството.
- Пазете от остри предмети.
- Задайте сила на звука, при която да чувате заобикалящото движение.

## Правна информация

Производител: Shenzhen Eurofone Tech Co., Ltd., 3/F, Block A, Haocheng Industrial Park, No. 66, Hexiang Road, Shajing Street, Bao'an District, Shenzhen, China Дистрибутор CZ/SK: SUNNYSOFT s.r.o., Kovanecká 2390/1a, 190 00 Praha 9, CZ [www.sunnysoft.cz](http://www.sunnysoft.cz)

Гаранция: 24 месеца от датата на покупка за потребители в ЕС. Пазете касовата бележка.

Декларация за съответствие: Продуктът отговаря на приложимите директиви на ЕС (RED, RoHS). Маркиран с CE.

WEEE: Не изхвърляйте с битовите отпадъци. Предайте на пункт за събиране на електроотпадъци.

## Pregled izdelka

EuroFone OT-BT10 je Bluetooth interkom za motoristično čelado za 2 voznika. Tehnologija Bluetooth 5.1 zagotavlja doseg 500–1 000 m in stabilno komunikacijo. Podpira prostoročne klice, predvajanje glasbe, souporabo glasbe, FM radio in dušenje hrupa CVC 8.0. Stopnja zaščite IP67 – zanesljivo delovanje v vsakem vremenu.

## Glavne funkcije

- Interkom za 2 voznika – polno dupleksna komunikacija do 500–1 000 m
- Bluetooth 5.1 – stabilna povezava s samodejnim ponovnim vzpostavljanjem
- Prostoročni klici
- Predvajanje in souporaba glasbe
- FM radio
- Dušenje hrupa CVC 8.0 – čist zvok med vožnjo
- Zaščita IP67 – odporna na dež in potopitev
- Glasovni pozivi – enostavno upravljanje tudi z rokavicami
- Seznanjanje z interkomom tretjih oseb (druge znamke)
- Baterija 1 000 mAh – do 50 ur delovanja interkoma

## Funkcije gumbov

- Večnamenski gumb (Multi-Function Button) – glasba, klici, glasovni asistent
- Gumba za glasnost +/- (Volume +/- Button) – glasnost, menjava posnetka/postaje
- Gumb za interkom (Intercom Button) – preklapljanje načinov / seznanjanje interkoma
- Gumb za vklop/izklop (Power On/Off Button) – vklop/izklop, ponovni klic
- LED zaslon / indikator – stanje naprave
- Priključek Type-C – polnjenje / priključitev slušalk

## Vklop in izklop

Vklop: držite (Power On/Off Button) 2 sekundi – glasovni poziv "Turn on". Izklop: držite (Power On/Off Button) 3 sekunde – glasovni poziv "Turn off".

## Seznanjanje s telefonom

1. Držite (Power On/Off Button) 5 sekund, dokler LED ne začne izmenično utripati rdeče in modro.
2. Alternativno v pripravljenostnem načinu: hkrati držite (Power On/Off Button) in (Multi-Function Button) 2 sekundi.
3. Vklopite Bluetooth v telefonu in poiščite BT10.
4. Izberite BT10 s seznama za dokončanje seznanjanja.

## Seznanjanje interkoma (2 voznika)

1. Vklopite obe napravi in pritisnite (Intercom Button) na vsaki, da vstopite v Bluetooth Intercom Mode.
2. Držite (Intercom Button) na obeh napravah 5 sekund – glasovni poziv "Bluetooth pairing", LED utripa rdeče/modro.
3. Pritisnite (Intercom Button) na eni napravi – glasovni poziv "Intercom Search", naprave se povežejo samodejno.

4. Konec: pritisnite (Power On/Off Button) na kateri koli napravi.

## Tehnični podatki

Različica Bluetooth	5.1
Doseg interkoma	500-1 000 m
Število voznikov	2
Stopnja zaščite	IP67
Zmogljivost baterije	1 000 mAh
Čas pripravljenosti	600 h
Čas delovanja (interkom)	do 50 h
Čas predvajanja glasbe	do 60 h
Čas polnjenja	pribl. 2,5 h
Priključek za polnjenje	USB Type-C
Zvočnik	40 mm, 32 Ohm
Dušenje hrupa	CVC 8.0
Delovna temperatura	-10 °C do +55 °C
Temperatura shranjevanja	-20 °C do +60 °C
Certifikati	CE, FCC, RoHS
Distributer CZ/SK	SUNNYSOFT s.r.o., Kovanecká 2390/1a, 190 00 Praha 9, CZ

## Varnostna navodila

### OPOZORILO:

- Ne uporabljajte pri ekstremnih temperaturah. Shranjujte pri -20 °C do +60 °C.
- Ne izpostavljajte odprtemu ognju - nevarnost eksplozije baterije.
- Ne razstavljajte naprave - garancija preneha veljati.
- Pri dolgotrajnem neuporabi shranjujte na suhem mestu in polnite vsaj vsakih 3 mesece.
- Kabla ne ovijajte okoli naprave.
- Hranite stran od ostrih predmetov.
- Glasnost nastavite tako, da slišite okoliški promet.

## Pravne informacije

Proizvajalec: Shenzhen Eurofone Tech Co., Ltd., 3/F, Block A, Haocheng Industrial Park, No. 66, Hexiang Road, Shajing Street, Bao'an District, Shenzhen, China Distributer CZ/SK: SUNNYSOFT s.r.o., Kovanecká 2390/1a, 190 00 Praha 9, CZ [www.sunnysoft.cz](http://www.sunnysoft.cz)

Garancija: 24 mesecev od datuma nakupa za potrošnike v EU. Ohranite dokazilo o nakupu.

Izjava o skladnosti: Izdelek je skladen z veljavnimi direktivami EU (RED, RoHS). Označen s simbolom CE.

WEEE: Ne odlagajte med gospodinjske odpadke. Odložite na zbirnem mestu za električno odpadno opremo.

## Prehľad produktu

EuroFone OT-BT10 je Bluetooth interkom do motocyklovej helmy pre 2 jazdcov. Technológia Bluetooth 5.1 zabezpečuje dosah 500–1 000 m a stabilnú komunikáciu. Podporuje handsfree telefonovanie, prehrávanie hudby, zdieľanie hudby, FM rádio a potlačenie hluku CVC 8.0. Vodotesnosť IP67 zaručuje spoľahlivú prevádzku za každého počasia.

## Hlavné funkcie

- Interkom pre 2 jazdcov – plne duplexná komunikácia do vzdialenosti 500–1 000 m
- Bluetooth 5.1 – stabilné pripojenie s automatickým opätovným pripojením
- Handsfree telefonovanie
- Prehrávanie a zdieľanie hudby
- FM rádio
- Potlačenie hluku CVC 8.0 – čistý zvuk pri jazde
- Vodotesnosť IP67 – odolná voči dažďu a ponoreniu
- Hlasové výzvy – jednoduché ovládanie aj v rukaviciach
- Pripojenie k tretím stranám (iné značky interkomov)
- Batéria 1 000 mAh – prevádzka interkomunikácie až 50 h

## Funkcie tlačidiel

- Multifunkčné tlačidlo (Multi-Function Button) – hudba, hovory, hlasový asistent
- Tlačidlo hlasitosti +/- (Volume +/- Button) – hlasnosť, prepínanie skladieb/staníc
- Tlačidlo interkomu (Intercom Button) – prepínanie režimov / spárovanie interkomunikácie
- Tlačidlo zapnutia/vypnutia (Power On/Off Button) – zapnutie, vypnutie, opakovanie hovoru
- LED displej / indikátor – stav zariadenia
- Port Type-C – nabíjanie / slúchadlá

## Zapnutie a vypnutie

Zapnutie: podržte tlačidlo (Power On/Off Button) 2 sekundy – hlasová výzva "Turn on". Vypnutie: podržte tlačidlo (Power On/Off Button) 3 sekundy – hlasová výzva "Turn off".

## Spárovanie s telefónom

1. Podržte (Power On/Off Button) 5 sekúnd, kým LED nezačne striedavo blikáť červenou a modrou.
2. Alternatívne v pohotovostnom režime: podržte súčasne (Power On/Off Button) a (Multi-Function Button) 2 sekundy.
3. Zapnite Bluetooth v telefóne a vyhľadajte zariadenie BT10.
4. Vyberte BT10 zo zoznamu a potvrdte pripojenie.

## Spárovanie interkomunikácie (2 jazdci)

1. Zapnite obe zariadenia a stlačením (Intercom Button) na každom prejdite do Bluetooth Intercom Mode.
2. Na oboch zariadeniach podržte (Intercom Button) 5 sekúnd – hlasová výzva "Bluetooth pairing", LED bliká červenou/modrou.
3. Stlačte (Intercom Button) na jednom zariadení – hlasová výzva "Intercom Search", zariadenia sa automaticky spoja.

4. Ukončenie: stlačte (Power On/Off Button) na ktoromkoľvek zariadení.

## Technické parametre

Verzia Bluetooth	5.1
Dosah interkomunikácie	500-1 000 m
Počet jazdcov	2
Vodotesnosť	IP67
Kapacita batérie	1 000 mAh
Pohotovostná doba	600 h
Doba prevádzky (interkom)	až 50 h
Doba prehrávania hudby	až 60 h
Doba nabíjania	cca 2,5 h
Nabíjací port	USB Type-C
Reproduktor	40 mm, 32 Ohm
Potlačenie hluku	CVC 8.0
Pracovná teplota	-10 °C až +55 °C
Skladovacia teplota	-20 °C až +60 °C
Certifikácie	CE, FCC, RoHS
Distribútor CZ/SK	SUNNYSOFT s.r.o., Kovanecká 2390/1a, 190 00 Praha 9, CZ

## Bezpečnostné pokyny

### VAROVANIE:

- Nepoužívajte pri extrémnych teplotách. Skladujte pri -20 °C až +60 °C.
- Nevystavujte otvorenému ohňu – nebezpečenstvo výbuchu batérie.
- Zariadenie nerozoberajte – záručný nárok zaniká.
- Pri dlhodobom nepoužívaní skladujte na suchom mieste a nabíjajte aspoň raz za 3 mesiace.
- Kábel neovinujte okolo zariadenia.
- Udržujte mimo dosahu ostrých predmetov.
- Hlasitosť nastavte tak, aby ste vnímali okolitú premávku.

## Právne informácie

Výrobca: Shenzhen Eurofone Tech Co., Ltd., 3/F, Block A, Haocheng Industrial Park, No. 66, Hexiang Road, Shajing Street, Bao'an District, Shenzhen, China Distribútor CZ/SK: SUNNYSOFT s.r.o., Kovanecká 2390/1a, 190 00 Praha 9, CZ [www.sunnysoft.cz](http://www.sunnysoft.cz)

Záruka: 24 mesiacov od dátumu nákupu pre spotrebiteľov v EÚ. Uchovajte originálny doklad o kúpe.

Vyhlasenie o zhode: Výrobok spĺňa požiadavky platných smerníc EÚ (RED, RoHS). Označený symbolom CE.

WEEE: Nevyhadzujte do komunálneho odpadu. Odovzdajte na zberné miesto elektroodpadu.