

# EuroFone 0T-S6-1200m

**INTERKOM DO HELMY PRO 2-6 JEZDCŮ, FM**

[Uživatelský manuál](#) · [User Manual](#) · [Benutzerhandbuch](#)

[Használati útmutató](#) · [Instrukcja obsługi](#) · [Ръководство](#)

[Navodila za uporabo](#) · [Návod na použitie](#)

[CZ](#)[EN](#)[DE](#)[HU](#)[PL](#)[BG](#)[SI](#)[SK](#)[BT 5.1](#)[1200m](#)[IPX6](#)[CE](#)

SUNNYSOFT

SUNNYSOFT

## Přehled produktu

EuroFone OT-S6-1200m je Bluetooth interkom do motocyklové helmy pro skupinu 2 až 6 jezdců s integrovaným FM rádiem. Díky technologii Bluetooth 5.1 a dosahu až 1 200 m zajišťuje jasnou a spolehlivou komunikaci i ve vysokých rychlostech. Zařízení podporuje handsfree telefonování, přehrávání hudby, FM rádio, sdílení hudby a DSP potlačení hluku až do 120 km/h. Vodotěsnost IPX6 zaručuje provoz za každého počasí.

## Hlavní funkce

- Skupinový interkom pro 2-6 jezdců – plně duplexní komunikace do vzdálenosti 1 200 m
- Bluetooth 5.1 – stabilní připojení, automatické opětovné připojení
- Handsfree telefonování – automatické přijímání hovorů
- Přehrávání a sdílení hudby (A2DP/AVRCP)
- FM rádio – integrované, dedikované tlačítko
- DSP potlačení hluku větru – komunikace až do 120 km/h
- Vodotěsnost IPX6 – odolný vůči dešti a stříkající vodě
- Hlasové výzvy – snadné ovládání i v rukavicích
- Připojení ke třetím stranám – režim Friendship (jiné značky interkomů)
- Baterie 800 mAh – pohotovostní doba 400 h, interkom >22 h

## Popis tlačítek

- Tlačítko interkomunikace (Intercom Button) – přepínání režimů / spárování interkomunikace
- Tlačítko zapnutí/vypnutí (Power On/Off Button) – zapnutí, vypnutí, hovory
- Multifunkční tlačítko (Multi-Function Button) – hudba, hovory, FM, hlasový asistent
- Ovladač hlasitosti / přepínání (Jog Wheel) – hlasitost, přepínání skladeb/stanic
- Tlačítko FM (FM Button) – zapnutí/vypnutí FM rádia
- Indikátor LED – stav zařízení
- Port USB Type-C – nabíjení

## Montáž na helmu

### Způsob 1 – Svorková montáž (Screw Clip):

1. Odtáhněte vnitřní výstelku helmy.
2. Zasuňte svorku do příslušných otvorů na levé straně helmy.
3. Nasaďte interkom do svorky a pevně jej zajistěte.

### Způsob 2 – Montáž na suchý zip (Velcro):

1. Očistěte povrch helmy.
2. Přilepte suchý zip (hrubá strana) na helmu.
3. Připevněte interkom k suchému zipu.

## Zapnutí a vypnutí

Zapnutí: Podržte tlačítko (Power On/Off Button) po dobu 3 sekund – uslyšíte hlasovou výzvu a indikátor zabliká modře. Vypnutí: Podržte tlačítko (Power On/Off Button) po dobu 3 sekund. Přepínání jazyka: Stiskněte současně tlačítko (Power On/Off Button) a otočte ovladačem (Jog Wheel).

## Párování s telefonem

1. Vypněte interkom a podržte tlačítko (Power On/Off Button) 5 sekund, dokud indikátor nezačne střídat červené a modré blikání.
2. V telefonu zapněte Bluetooth a vyhledejte zařízení OT-S6-1200m.
3. Vyberte zařízení v seznamu a potvrďte připojení.
4. Při opakovaném připojení: v pohotovostním režimu podržte současně (Power On/Off Button) a (Multi-Function Button) 2 sekundy.

## Režimy interkomunikace

Kliknutím na tlačítko (Intercom Button) cyklicky přepínáte mezi režimy: Skupinový interkom (Group Intercom) → Friendship → Sdílení hudby (Music Sharing) → Bluetooth Interkom.

## Skupinový interkom (až 6 jezdců)

### Postup spárování skupiny (příklad se 4 zařízeními A, B, C, D):

1. Zapněte všechna zařízení a stisknutím tlačítka (Intercom Button) přepněte do režimu skupinového interkomunikace (Group Intercom Mode).
2. Na všech zařízeních podržte (Intercom Button) 5 sekund, dokud indikátor nezačne rychle blikat modře.
3. Stiskněte (Intercom Button) na zařízení A – A se spáruje s B, B s C, C s D automaticky.
4. Stiskněte (Power On/Off Button) na každém zařízení pro potvrzení skupiny.
5. Dalším stisknutím (Power On/Off Button) zahájíte skupinový interkom – uslyšíte zvuk 'Ding-Dong'.

## Interkom dvou jezdců (Bluetooth Intercom Mode)

1. Na obou zařízeních stiskněte (Intercom Button) – přepněte do Bluetooth Intercom Mode.
2. Na obou zařízeních podržte (Intercom Button) 5 sekund – rychlé blikání červeně/modře.
3. Na jednom zařízení krátce stiskněte (Intercom Button) – zahájí se vyhledávání a automatické spárování.
4. Po spárování začne modré světlo pomalu blikat – interkom je aktivní.
5. Ukončení/obnovení: krátce stiskněte (Power On/Off Button).

## Připojení ke třetím stranám (Friendship Mode)

1. Zapněte interkom jiné značky v párovacím režimu.
2. Stisknutím (Intercom Button) přepněte OT-S6-1200m do režimu Friendship.
3. Podržte (Intercom Button) – rychlé modré blikání.
4. Stiskněte (Intercom Button) – zařízení se automaticky vyhledají a spárují.

## Sdílení hudby (Music Sharing Mode)

1. Oba jezdci přepnou do režimu Music Sharing.
2. Oba podrží (Intercom Button) 5 sekund.
3. Master jezdec stiskne (Intercom Button) – sdílení hudby se zahájí automaticky.

## Telefonní hovory

- Přijmutí hovoru: krátce stiskněte (Multi-Function Button)
- Ukončení hovoru: krátce stiskněte (Multi-Function Button)
- Odmítnutí hovoru: podržte (Multi-Function Button) 1 sekundu
- Opakování posledního hovoru: dvakrát stiskněte (Power On/Off Button)
- Hlasový asistent (Siri/Google): podržte (Multi-Function Button) 2 sekundy v pohotovostním režimu

## Hudba a FM rádio

- Zapnutí/vypnutí FM rádia: podržte (FM Button) 3 sekundy
- Přepínání kanálů: otočte ovladačem (Jog Wheel)
- Přehrávání/pauza hudby: stiskněte (Multi-Function Button)
- Další skladba: otočte (Jog Wheel) doprava a ihned pusťte
- Předchozí skladba: otočte (Jog Wheel) doleva a ihned pusťte
- Zvýšení hlasitosti: otočte (Jog Wheel) doprava a držte
- Snížení hlasitosti: otočte (Jog Wheel) doleva a držte

## Technické specifikace

<b>Bluetooth verze</b>	5.1
<b>Dosah interkomunikace</b>	až 1 200 m
<b>Počet jezdců (skupina)</b>	2-6
<b>Vodotěsnost</b>	IPX6
<b>Kapacita baterie</b>	800 mAh Li-polymer
<b>Pohotovostní doba</b>	400 h
<b>Doba provozu (interkom)</b>	>22 h
<b>Doba nabíjení</b>	2,5 h
<b>Nabíjecí port</b>	USB Type-C
<b>Reproduktor</b>	40 mm
<b>FM rádio</b>	ano
<b>DSP potlačení hluku</b>	až 120 km/h
<b>Pracovní teplota</b>	-10 °C až +55 °C
<b>Skladovací teplota</b>	-20 °C až +60 °C
<b>Hmotnost</b>	0,3 kg
<b>Rozměry balení</b>	16×14×5 cm
<b>Obsah balení</b>	interkom, reproduktory (pár), pevný mikrofon, měkký mikrofon, montážní sada, USB kabel
<b>Certifikace</b>	CE, FCC, RoHS
<b>Distributor CZ/SK</b>	SUNNYSOFT s.r.o., Kovanecká 2390/1a, 190 00 Praha 9, CZ

## Bezpečnostní pokyny

### VAROVÁNÍ:

- Nepoužívejte produkt v extrémních teplotách. Skladujte při -20 °C až +60 °C.
- Nevystavujte produkt otevřenému ohni - riziko výbuchu baterie.
- Nerozebírejte zařízení - hrozí poškození a ztráta záruky.

- Při dlouhodobém nepoužívání skladujte na suchém místě a nabíjte každé 3 měsíce.
- Kabel neovínejte kolem zařízení.
- Udržujte mimo dosah ostrých předmětů.
- Přístroj není určen k ovládání při jízdě způsobem, který by narušoval bezpečnost.
- Hlasitost při jízdě nastavte tak, abyste vnímali okolní provoz.

## Právní informace

Výrobce: Shenzhen Eurofone Tech Co., Ltd. Distributor CZ/SK: SUNNYSOFT s.r.o., Kovanecká 2390/1a, 190 00 Praha 9, CZ [www.sunnysoft.cz](http://www.sunnysoft.cz)

Záruka: 24 měsíců od data nákupu pro spotřebitele v EU. Platí při použití dle návodu. Předložte originální doklad o koupi.

Prohlášení o shodě: Výrobek splňuje požadavky příslušných evropských směrnic (RED, RoHS). Označen symbolem CE.

WEEE: Nevyhazujte do komunálního odpadu. Odevzdejte na sběrném místě elektroodpadu.

SUNNYSOFT

SUNNYSOFT

SUNNYSOFT

## Product Overview

The EuroFone OT-S6-1200m is a Bluetooth helmet intercom for groups of 2 to 6 riders, featuring integrated FM radio. Bluetooth 5.1 technology provides a range of up to 1,200 m with stable, clear communication even at high speeds. Supports hands-free calling, music playback, music sharing, FM radio, and DSP wind noise cancellation up to 120 km/h. IPX6 waterproof rating ensures reliable operation in all weather conditions.

## Main Features

- Group intercom for 2-6 riders – full-duplex communication up to 1,200 m
- Bluetooth 5.1 – stable connection with auto-reconnect
- Hands-free calling with auto-answer support
- Music playback and sharing (A2DP/AVRCP)
- Integrated FM radio with dedicated button
- DSP wind noise cancellation – communication up to 120 km/h
- IPX6 waterproof – rain and splash resistant
- Rich voice prompts – easy glove-friendly operation
- Third-party intercom pairing via Friendship Mode
- 800 mAh battery – standby 400 h, intercom time >22 h

## Button Functions

- Intercom Button – cycle modes / initiate intercom pairing
- Power On/Off Button – power on/off, calls
- Multi-Function Button – music, calls, FM, voice assistant
- Jog Wheel / Volume Wheel – volume control, track/station switching
- FM Button – toggle FM radio on/off
- LED Indicator – device status
- USB Type-C Port – charging

## Helmet Installation

### Method 1 – Screw Clip:

1. Pull apart the inner helmet lining.
2. Clamp the clip to the left side of the helmet.
3. Slide the intercom into the clip and secure firmly.

### Method 2 – Velcro Clip:

1. Clean the helmet surface.
2. Attach the hook-side Velcro to the helmet.
3. Mount the intercom onto the Velcro.

## Power On / Off

Power On: press and hold the (Power On/Off Button) for 3 seconds until you hear the voice prompt and the LED flashes blue. Power Off: press and hold the (Power On/Off Button) for 3 seconds. Language switching: press (Power On/Off Button) and simultaneously rotate the (Jog Wheel).

## Phone Pairing

1. With the unit off, press and hold the (Power On/Off Button) for 5 seconds until the LED alternates red and blue.
2. Enable Bluetooth on your phone and search for OT-S6-1200m.
3. Select the device from the list to complete pairing.
4. To re-pair: in standby mode, press and hold (Power On/Off Button) and (Multi-Function Button) simultaneously for 2 seconds.

## Intercom Modes

Click the (Intercom Button) to cycle through modes: Group Intercom → Friendship → Music Sharing → Bluetooth Intercom.

### Group Intercom (up to 6 Riders)

1. Power on all units and click the (Intercom Button) on each to enter Group Intercom Mode.
2. Press and hold (Intercom Button) on all units for 5 seconds until the LED flashes rapidly blue.
3. Click (Intercom Button) on unit A – A pairs with B, B with C, C with D automatically.
4. Press (Power On/Off Button) on each unit to confirm group formation.
5. Press (Power On/Off Button) again on all units to start group intercom – you will hear 'Ding-Dong'.

### Two-Rider Intercom (Bluetooth Intercom Mode)

1. On both units, click (Intercom Button) to switch to Bluetooth Intercom Mode.
2. Press and hold (Intercom Button) on both for 5 seconds – rapid red/blue flashing.
3. Click (Intercom Button) on one unit – it searches and auto-pairs with the other.
4. Once paired, the LED switches to slow blue – intercom is active.
5. Disconnect/reconnect: briefly press (Power On/Off Button).

### Third-Party Pairing (Friendship Mode)

1. Turn on the other brand intercom in pairing mode.
2. Click (Intercom Button) to switch OT-S6-1200m to Friendship Mode.
3. Hold (Intercom Button) – rapid blue flash.
4. Click (Intercom Button) – devices auto-search and pair.

### Music Sharing Mode

1. Both riders switch to Music Sharing Mode.
2. Both press and hold (Intercom Button) for 5 seconds.
3. Master rider clicks (Intercom Button) – music sharing starts automatically.

## Phone Calls

- Answer call: briefly press (Multi-Function Button)
- End call: briefly press (Multi-Function Button)

- Reject call: press and hold (Multi-Function Button) for 1 second
- Redial last call: double-click (Power On/Off Button)
- Voice assistant (Siri/Google): press and hold (Multi-Function Button) for 2 seconds in standby

## Music and FM Radio

- Toggle FM radio on/off: press and hold (FM Button) for 3 seconds
- Change FM station: rotate (Jog Wheel)
- Play/pause music: click (Multi-Function Button)
- Next track: rotate (Jog Wheel) clockwise and release
- Previous track: rotate (Jog Wheel) counter-clockwise and release
- Volume up: rotate (Jog Wheel) clockwise and hold
- Volume down: rotate (Jog Wheel) counter-clockwise and hold

## Technical Specifications

<b>Bluetooth Version</b>	5.1
<b>Intercom Range</b>	up to 1,200 m
<b>Group Riders</b>	2-6
<b>Waterproof Rating</b>	IPX6
<b>Battery Capacity</b>	800 mAh Li-polymer
<b>Standby Time</b>	400 h
<b>Intercom Working Time</b>	>22 h
<b>Charging Time</b>	2.5 h
<b>Charging Port</b>	USB Type-C
<b>Speaker</b>	40 mm
<b>FM Radio</b>	yes
<b>DSP Noise Reduction</b>	up to 120 km/h
<b>Operating Temperature</b>	-10 °C to +55 °C
<b>Storage Temperature</b>	-20 °C to +60 °C
<b>Weight</b>	0.3 kg
<b>Package Dimensions</b>	16×14×5 cm
<b>Box Contents</b>	intercom unit, speakers (pair), hard mic, soft mic, mounting kit, USB cable
<b>Certifications</b>	CE, FCC, RoHS
<b>Distributor CZ/SK</b>	SUNNYSOFT s.r.o., Kovanecká 2390/1a, 190 00 Praha 9, CZ

## Safety Instructions

### WARNING:

- Do not use in extreme temperatures. Store between -20 °C and +60 °C.
- Do not expose to open flames - risk of battery explosion.
- Do not disassemble the unit - damage voids warranty.
- If unused for a long period, store in a dry place and recharge at least every 3 months.
- Do not wrap the cable around the device.
- Keep away from sharp objects.

- Do not operate the device in a way that compromises riding safety.
- Set volume to a level that allows you to hear surrounding traffic.

## Legal Information

Manufacturer: Shenzhen Eurofone Tech Co., Ltd. Distributor CZ/SK: SUNNYSOFT s.r.o., Kovanecká 2390/1a, 190 00 Praha 9, CZ [www.sunnysoft.cz](http://www.sunnysoft.cz)

Warranty: 24 months from date of purchase for EU consumers. Valid when used as intended. Retain proof of purchase.

Declaration of Conformity: This product complies with applicable EU directives (RED, RoHS). CE marked.

WEEE: Do not dispose with household waste. Take to a designated electrical waste collection point.

SUNNYSOFT

SUNNYSOFT

SUNNYSOFT

## Produktübersicht

Das EuroFone OT-S6-1200m ist ein Bluetooth-Helm-Interkom für Gruppen von 2 bis 6 Fahrern mit integriertem FM-Radio. Bluetooth 5.1 ermöglicht eine Reichweite von bis zu 1.200 m mit klarer, stabiler Kommunikation. Unterstützt Freisprechen, Musikwiedergabe, Musikfreigabe, FM-Radio und DSP-Windgeräuschunterdrückung bis 120 km/h. Schutzklasse IPX6 für den Einsatz bei jedem Wetter.

## Hauptfunktionen

- Gruppen-Interkom für 2–6 Fahrer – Vollduplex-Kommunikation bis 1.200 m
- Bluetooth 5.1 – stabile Verbindung mit automatischer Wiederverbindung
- Freisprechen mit Auto-Annahme
- Musikwiedergabe und -freigabe (A2DP/AVRCP)
- Integriertes FM-Radio mit dedizierter Taste
- DSP-Windgeräuschunterdrückung – Kommunikation bis 120 km/h
- IPX6-Wasserschutz – Regen- und Spritzwasserfest
- Sprachansagen – einfache Bedienung auch mit Handschuhen
- Drittanbieter-Kopplung über Friendship-Modus
- 800-mAh-Akku – Standby 400 h, Interkom-Betrieb >22 h

## Tastenfunktionen

- Interkom-Taste (Intercom Button) – Modi wechseln / Interkom-Kopplung starten
- Ein-/Aus-Taste (Power On/Off Button) – Ein-/Ausschalten, Anrufe
- Multifunktionstaste (Multi-Function Button) – Musik, Anrufe, FM, Sprachassistent
- Drehregler (Jog Wheel) – Lautstärke, Titel-/Kanalwechsel
- FM-Taste (FM Button) – FM-Radio ein-/ausschalten
- LED-Anzeige – Gerätestatus
- USB-Type-C-Anschluss – Laden

## Helmmontage

### Methode 1 – Schraubklemme (Screw Clip):

1. Innenfutter des Helms lösen.
2. Klemme auf der linken Seite des Helms befestigen.
3. Interkom in die Klemme einsetzen und sichern.

### Methode 2 – Klettverschluss (Velcro):

1. Helmoberfläche reinigen.
2. Klettverschluss (Hakenband) am Helm befestigen.
3. Interkom auf den Klettverschluss aufsetzen.

## Ein- und Ausschalten

Einschalten: (Power On/Off Button) 3 Sekunden gedrückt halten – Sprachansage und blaues LED-Blinken. Ausschalten: (Power On/Off Button) 3 Sekunden gedrückt halten. Sprachmenü wechseln: (Power On/Off Button) drücken und gleichzeitig (Jog Wheel) drehen.

## Telefon koppeln

1. Gerät ausschalten, dann (Power On/Off Button) 5 Sekunden halten, bis LED rot/blau blinkt.
2. Bluetooth am Telefon einschalten und nach OT-S6-1200m suchen.
3. Gerät in der Liste auswählen und Kopplung bestätigen.
4. Wiederverbindung: im Standby (Power On/Off Button) und (Multi-Function Button) gleichzeitig 2 Sekunden halten.

## Interkom-Modi

Drücken Sie die (Intercom Button), um zwischen den Modi zu wechseln: Gruppen-Interkom → Friendship → Musikfreigabe → Bluetooth-Interkom.

## Gruppen-Interkom (bis zu 6 Fahrer)

1. Alle Geräte einschalten und (Intercom Button) drücken, um in den Gruppen-Interkom-Modus zu wechseln.
2. (Intercom Button) auf allen Geräten 5 Sekunden halten, bis LED schnell blau blinkt.
3. (Intercom Button) auf Gerät A drücken – A koppelt mit B, B mit C, C mit D automatisch.
4. Kopplung bestätigen: (Power On/Off Button) auf jedem Gerät drücken.
5. Erneut (Power On/Off Button) drücken, um Gruppen-Interkom zu starten – 'Ding-Dong' zu hören.

## Zwei-Fahrer-Interkom (Bluetooth Intercom Mode)

1. Auf beiden Geräten (Intercom Button) drücken – Bluetooth Intercom Mode wählen.
2. (Intercom Button) auf beiden Geräten 5 Sekunden halten – schnelles rot/blaues Blinken.
3. (Intercom Button) auf einem Gerät drücken – automatische Suche und Kopplung.
4. Nach Kopplung: langsames blaues Blinken – Interkom aktiv.
5. Trennen/Wiederverbinden: kurz (Power On/Off Button) drücken.

## Drittanbieter-Kopplung (Friendship-Modus)

1. Interkom der anderen Marke in den Kopplungsmodus versetzen.
2. (Intercom Button) drücken, um OT-S6-1200m in den Friendship-Modus zu schalten.
3. (Intercom Button) halten – schnelles blaues Blinken.
4. (Intercom Button) drücken – Geräte suchen und koppeln automatisch.

## Telefonate

- Anruf annehmen: kurz (Multi-Function Button) drücken
- Anruf beenden: kurz (Multi-Function Button) drücken
- Anruf ablehnen: (Multi-Function Button) 1 Sekunde halten
- Letzten Anruf wiederholen: (Power On/Off Button) doppelt drücken
- Sprachassistent: (Multi-Function Button) 2 Sekunden im Standby halten

## FM-Radio und Musik

- FM-Radio ein-/ausschalten: (FM Button) 3 Sekunden halten
- FM-Kanal wechseln: (Jog Wheel) drehen
- Musik abspielen/pausieren: (Multi-Function Button) drücken

- Nächster Titel: (Jog Wheel) rechts drehen und loslassen
- Vorheriger Titel: (Jog Wheel) links drehen und loslassen
- Lautstärke erhöhen: (Jog Wheel) rechts drehen und halten
- Lautstärke verringern: (Jog Wheel) links drehen und halten

## Technische Daten

<b>Bluetooth-Version</b>	5.1
<b>Interkom-Reichweite</b>	bis zu 1.200 m
<b>Gruppenfahrer</b>	2-6
<b>Schutzklasse</b>	IPX6
<b>Akkukapazität</b>	800 mAh Li-Polymer
<b>Standby-Zeit</b>	400 h
<b>Interkom-Betriebszeit</b>	>22 h
<b>Ladezeit</b>	2,5 h
<b>Ladeanschluss</b>	USB Type-C
<b>Lautsprecher</b>	40 mm
<b>FM-Radio</b>	ja
<b>DSP-Geräuschunterdrückung</b>	bis 120 km/h
<b>Betriebstemperatur</b>	-10 °C bis +55 °C
<b>Lagertemperatur</b>	-20 °C bis +60 °C
<b>Gewicht</b>	0,3 kg
<b>Verpackungsmaße</b>	16×14×5 cm
<b>Lieferumfang</b>	Interkom, Lautsprecher (Paar), Hartmikrofon, Weichmikrofon, Montageset, USB-Kabel
<b>Zertifizierungen</b>	CE, FCC, RoHS
<b>Distributor CZ/SK</b>	SUNNYSOFT s.r.o., Kovanecká 2390/1a, 190 00 Praha 9, CZ

## Sicherheitshinweise

### WARNUNG:

- Nicht bei extremen Temperaturen verwenden. Lagerung zwischen -20 °C und +60 °C.
- Nicht offenem Feuer aussetzen – Explosionsgefahr.
- Gerät nicht zerlegen – Garantieverlust.
- Bei längerem Nichtgebrauch trocken lagern und mindestens alle 3 Monate aufladen.
- Kabel nicht um das Gerät wickeln.
- Von scharfen Gegenständen fernhalten.
- Lautstärke so einstellen, dass Straßengeräusche wahrnehmbar bleiben.

## Rechtliche Informationen

Hersteller: Shenzhen Eurofone Tech Co., Ltd. Distributor CZ/SK: SUNNYSOFT s.r.o., Kovanecká 2390/1a, 190 00 Praha 9, CZ [www.sunnysoft.cz](http://www.sunnysoft.cz)

Garantie: 24 Monate ab Kaufdatum für EU-Verbraucher. Kaufbeleg aufbewahren.

Konformitätserklärung: Das Produkt erfüllt die geltenden EU-Richtlinien (RED, RoHS). CE-gekennzeichnet.

WEEE: Nicht im Hausmüll entsorgen. An einer Elektroaltgeräte-Sammelstelle abgeben.

## Termékáttekintés

Az EuroFone OT-S6-1200m Bluetooth sisak interkom 2-6 fős csoportok számára, beépített FM rádióval. A Bluetooth 5.1 technológia 1 200 m-es hatótávolságot biztosít stabil kommunikációval. Kihangosítás, zenelejátszás, zene megosztása, FM rádió és DSP zajszűrés 120 km/h-ig. IPX6 vízállóság minden időjárási körülmény között.

## Főbb jellemzők

- Csoportos interkom 2-6 motorosnak – full-duplex kommunikáció 1 200 m-ig
- Bluetooth 5.1 – stabil kapcsolat automatikus újracsatlakozással
- Kihangosítás automatikus hívásátvétellel
- Zenelejátszás és megosztás (A2DP/AVRCP)
- Beépített FM rádió dedikált gombbal
- DSP szélzajszűrés – kommunikáció 120 km/h-ig
- IPX6 vízállóság – esőben és fröccsenő vízben is megbízható
- Hangvezérlés – könnyen kezelhető kesztyűben is
- Harmadik fél párosítása Friendship módban
- 800 mAh akkumulátor – készenléti idő 400 h, interkom >22 h

## Gombfunkciók

- Interkom gomb (Intercom Button) – üzemmód váltás / interkom párosítás
- Be-/kikapcsológomb (Power On/Off Button) – be/kikapcsolás, hívások
- Többfunkciós gomb (Multi-Function Button) – zene, hívások, FM, hangasszisztens
- Tekercselő (Jog Wheel) – hangerő, dal-/állomásváltás
- FM gomb (FM Button) – FM rádió be-/kikapcsolása
- LED jelzőfény – eszközállapot
- USB Type-C port – töltés

## Felszerelés a sisakra

### 1. módszer – Csavar bilincs (Screw Clip):

1. Lazítsa meg a sisak belső bélését.
2. Rögzítse a bilincset a sisak bal oldalán.
3. Csúsztassa az interkomot a bilincsbe és rögzítse szilárdan.

### 2. módszer – Tépőzár (Velcro):

1. Tisztítsa meg a sisak felületét.
2. Ragassza fel a horgos tépőzárt a sisakra.
3. Helyezze az interkomot a tépőzárra.

## Be- és kikapcsolás

Bekapcsolás: tartsa lenyomva a (Power On/Off Button) gombot 3 másodpercig – hangjelzés és kék LED villogás. Kikapcsolás: tartsa lenyomva a (Power On/Off Button) gombot 3 másodpercig. Nyelv váltása: nyomja meg a (Power On/Off Button) gombot és egyidejűleg forgassa a (Jog Wheel) tekercselőt.

## Telefonos párosítás

1. Kapcsolja ki az eszközt, majd tartsa lenyomva a (Power On/Off Button) gombot 5 másodpercig, amíg a LED felváltva piros/kék fénnel villog.
2. Engedélyezze a Bluetooth-t a telefonon és keresse meg az OT-S6-1200m eszközt.
3. Válassza ki a listából a párosítás befejezéséhez.
4. Újracsatlakozás: készenléti módban tartsa lenyomva egyszerre a (Power On/Off Button) és a (Multi-Function Button) gombot 2 másodpercig.

## Interkom módok

Az (Intercom Button) megnyomásával válthat a módok között: Csoportos interkom → Friendship → Zene megosztása → Bluetooth Interkom.

## Csoportos interkom (legfeljebb 6 motoros)

1. Kapcsolja be az összes eszközt, és nyomja meg az (Intercom Button) gombot a csoportos interkom módhoz.
2. Tartsa lenyomva az (Intercom Button) gombot az összes eszközön 5 másodpercig, amíg a LED gyorsan kéken villog.
3. Nyomja meg az (Intercom Button) gombot az A eszközön – A párosítja B-t, B C-t, C D-t automatikusan.
4. Erősítse meg a csoportot: nyomja meg a (Power On/Off Button) gombot minden eszközön.
5. Nyomja meg ismét a (Power On/Off Button) gombot a csoportos interkom indításához – 'Ding-Dong' hangot hall.

## Telefonhívások

- Hívás fogadása: röviden nyomja meg a (Multi-Function Button) gombot
- Hívás befejezése: röviden nyomja meg a (Multi-Function Button) gombot
- Hívás elutasítása: tartsa lenyomva a (Multi-Function Button) gombot 1 másodpercig
- Utolsó hívás ismétlése: kétszer nyomja meg a (Power On/Off Button) gombot
- Hangasszisztens: tartsa lenyomva a (Multi-Function Button) gombot 2 másodpercig készenléti módban

## FM rádió és zene

- FM rádió be-/kikapcsolása: tartsa lenyomva az (FM Button) gombot 3 másodpercig
- FM csatorna váltás: forgassa a (Jog Wheel) tekercselőt
- Zene lejátszás/szünet: nyomja meg a (Multi-Function Button) gombot
- Következő szám: forgassa a (Jog Wheel) tekercselőt jobbra és engedje el
- Előző szám: forgassa a (Jog Wheel) tekercselőt balra és engedje el
- Hangerő növelése: forgassa a (Jog Wheel) tekercselőt jobbra és tartsa
- Hangerő csökkentése: forgassa a (Jog Wheel) tekercselőt balra és tartsa

## Műszaki adatok

Bluetooth verzió	5.1
Interkom hatótávolság	legfeljebb 1 200 m

<b>Csoport mérete</b>	2-6 fő
<b>Vízállóság</b>	IPX6
<b>Akkumulátor kapacitása</b>	800 mAh Li-polymer
<b>Készenléti idő</b>	400 h
<b>Interkom üzemidő</b>	>22 h
<b>Töltési idő</b>	2,5 h
<b>Töltési port</b>	USB Type-C
<b>Hangszóró</b>	40 mm
<b>FM rádió</b>	igen
<b>DSP zajszűrés</b>	120 km/h-ig
<b>Üzemi hőmérséklet</b>	-10 °C és +55 °C között
<b>Tárolási hőmérséklet</b>	-20 °C és +60 °C között
<b>Súly</b>	0,3 kg
<b>Csomagolás mérete</b>	16×14×5 cm
<b>Doboz tartalma</b>	interkom, hangszórók (pár), kemény mikrofon, puha mikrofon, szerelőkészlet, USB kábel
<b>Tanúsítványok</b>	CE, FCC, RoHS
<b>Forgalmazó CZ/SK</b>	SUNNYSOFT s.r.o., Kovanecká 2390/1a, 190 00 Praha 9, CZ

## Biztonsági utasítások

### FIGYELMEZTETÉS:

- Ne használja szélsőséges hőmérsékleten. Tárolja -20 °C és +60 °C között.
- Ne tegye ki nyílt lángnak - robbanásveszély.
- Ne szerelje szét a készüléket - a garancia elvész.
- Hosszú ideig tartó tárolás esetén száraz helyen tartsa, és legalább 3 havonta töltsse fel.
- Ne tekerje a kábelt az eszköz köré.
- Tartsa távol éles tárgyaktól.
- A hangerőt úgy állítsa be, hogy a közlekedési zajokat érzékelni tudja.

## Jogi információk

Gyártó: Shenzhen Eurofone Tech Co., Ltd. Forgalmazó CZ/SK: SUNNYSOFT s.r.o., Kovanecká 2390/1a, 190 00 Praha 9, CZ [www.sunnysoft.cz](http://www.sunnysoft.cz)

Garancia: 24 hónap a vásárlás dátumától EU fogyasztók számára. A vásárlási bizonylatot őrizze meg.

Megfelelőségi nyilatkozat: A termék megfelel az alkalmazandó EU-irányelveknek (RED, RoHS). CE jelöléssel ellátott.

WEEE: Ne dobja háztartási hulladékba. Adja le elektromos hulladék gyűjtőhelyen.

## Przegląd produktu

EuroFone OT-S6-1200m to Bluetooth interkom do kasku motocyklowego dla grup 2-6 jeźdźców z wbudowanym radiem FM. Technologia Bluetooth 5.1 zapewnia zasięg do 1 200 m i stabilną komunikację. Obsługuje rozmowy głośnomówiące, odtwarzanie muzyki, udostępnianie muzyki, radio FM i tłumienie szumów DSP do 120 km/h. Stopień ochrony IPX6 gwarantuje pracę w każdych warunkach pogodowych.

## Główne funkcje

- Interkom grupowy dla 2-6 jeźdźców – komunikacja pełnodupleksowa do 1 200 m
- Bluetooth 5.1 – stabilne połączenie z automatycznym ponownym łączeniem
- Rozmowy głośnomówiące z automatycznym odbieraniem
- Odtwarzanie i udostępnianie muzyki (A2DP/AVRCP)
- Wbudowane radio FM z dedykowanym przyciskiem
- Tłumienie szumów wiatru DSP – komunikacja do 120 km/h
- Ochrona IPX6 – odporna na deszcz i zachlapanie
- Komunikaty głosowe – łatwa obsługa w rękawicach
- Parowanie z interkomami innych marek w trybie Friendship
- Akumulator 800 mAh – czuwanie 400 h, interkom >22 h

## Funkcje przycisków

- Przycisk interkomu (Intercom Button) – zmiana trybu / parowanie interkomunikacyjne
- Przycisk zasilania (Power On/Off Button) – włącz/wyłącz, połączenia
- Przycisk wielofunkcyjny (Multi-Function Button) – muzyka, połączenia, FM, asystent głosowy
- Pokrętło (Jog Wheel) – głośność, zmiana utworu/kanału
- Przycisk FM (FM Button) – włącz/wyłącz radio FM
- Wskaźnik LED – stan urządzenia
- Port USB Type-C – ładowanie

## Montaż na kasku

### Metoda 1 – Zacisk śrubowy (Screw Clip):

1. Odseparuj wewnętrzną wyściółkę kasku.
2. Zamocuj zacisk po lewej stronie kasku.
3. Wsuń interkom w zacisk i pewnie go zabezpiecz.

### Metoda 2 – Rzep (Velcro):

1. Oczyść powierzchnię kasku.
2. Przyklej rzep (część haczykową) do kasku.
3. Przymocuj interkom do rzepu.

## Włączanie i wyłączanie

Włączanie: przytrzymaj (Power On/Off Button) przez 3 sekundy – komunikat głosowy i niebieskie miganie LED. Wyłączanie: przytrzymaj (Power On/Off Button) przez 3 sekundy. Zmiana języka: naciśnij (Power On/Off Button) i jednocześnie obróć (Jog Wheel).

## Parowanie z telefonem

1. Wyłącz urządzenie, następnie przytrzymaj (Power On/Off Button) przez 5 sekund, aż LED zacznie naprzemiennie migać czerwonym i niebieskim.
2. Włącz Bluetooth w telefonie i wyszukaj OT-S6-1200m.
3. Wybierz urządzenie z listy, aby zakończyć parowanie.
4. Ponowne parowanie: w trybie gotowości przytrzymaj jednocześnie (Power On/Off Button) i (Multi-Function Button) przez 2 sekundy.

## Tryby interkomu

Naciśnij (Intercom Button), aby przełączać tryby: Interkom grupowy → Friendship → Udostępnianie muzyki → Bluetooth Interkom.

## Interkom grupowy (do 6 jeźdźców)

1. Włącz wszystkie urządzenia i naciśnij (Intercom Button) na każdym, aby wejść w tryb interkomu grupowego.
2. Przytrzymaj (Intercom Button) na wszystkich urządzeniach przez 5 sekund, aż LED zacznie szybko migać na niebiesko.
3. Naciśnij (Intercom Button) na urządzeniu A – A paruje się z B, B z C, C z D automatycznie.
4. Potwierdź grupę: naciśnij (Power On/Off Button) na każdym urządzeniu.
5. Naciśnij ponownie (Power On/Off Button), aby uruchomić interkom grupowy – usłyszysz 'Ding-Dong'.

## Połączenia telefoniczne

- Odbieranie połączenia: krótko naciśnij (Multi-Function Button)
- Kończenie połączenia: krótko naciśnij (Multi-Function Button)
- Odrzucanie połączenia: przytrzymaj (Multi-Function Button) przez 1 sekundę
- Ponowne wybieranie ostatniego numeru: dwukrotnie naciśnij (Power On/Off Button)
- Asystent głosowy: przytrzymaj (Multi-Function Button) przez 2 sekundy w trybie gotowości

## Radio FM i muzyka

- Włącz/wyłącz radio FM: przytrzymaj (FM Button) przez 3 sekundy
- Zmiana kanału FM: obróć (Jog Wheel)
- Odtwarzanie/pauza muzyki: naciśnij (Multi-Function Button)
- Następny utwór: obróć (Jog Wheel) w prawo i puść
- Poprzedni utwór: obróć (Jog Wheel) w lewo i puść
- Zwiększenie głośności: obróć (Jog Wheel) w prawo i przytrzymaj
- Zmniejszenie głośności: obróć (Jog Wheel) w lewo i przytrzymaj

## Dane techniczne

<b>Wersja Bluetooth</b>	5.1
<b>Zasięg interkomunikacyjny</b>	do 1 200 m
<b>Liczba jeźdźców (grupa)</b>	2-6
<b>Stopień ochrony</b>	IPX6
<b>Pojemność akumulatora</b>	800 mAh Li-polymer

<b>Czas gotowości</b>	400 h
<b>Czas pracy (interkom)</b>	>22 h
<b>Czas ładowania</b>	2,5 h
<b>Port ładowania</b>	USB Type-C
<b>Głośnik</b>	40 mm
<b>Radio FM</b>	tak
<b>Redukcja szumów DSP</b>	do 120 km/h
<b>Temperatura robocza</b>	-10 °C do +55 °C
<b>Temperatura przechowywania</b>	-20 °C do +60 °C
<b>Waga</b>	0,3 kg
<b>Wymiary opakowania</b>	16×14×5 cm
<b>Zawartość pudełka</b>	interkom, głośniki (para), mikrofon twardy, mikrofon miękki, zestaw montażowy, kabel USB
<b>Certyfikaty</b>	CE, FCC, RoHS
<b>Dystrybutor CZ/SK</b>	SUNNYSOFT s.r.o., Kovanecká 2390/1a, 190 00 Praha 9, CZ

## Instrukcje bezpieczeństwa

### OSTRZEŻENIE:

- Nie używaj w ekstremalnych temperaturach. Przechowuj w zakresie -20 °C do +60 °C.
- Nie wystawiaj na działanie otwartego ognia - ryzyko wybuchu baterii.
- Nie rozkładaj urządzenia na części - utrata gwarancji.
- Przy długim nieużywaniu przechowuj w suchym miejscu i ładuj co najmniej raz na 3 miesiące.
- Nie owijaj kabla wokół urządzenia.
- Trzymaj z dala od ostrych przedmiotów.
- Ustaw głośność tak, aby móc słyszeć otaczający ruch drogowy.

## Informacje prawne

Producent: Shenzhen Eurofone Tech Co., Ltd. Dystrybutor CZ/SK: SUNNYSOFT s.r.o., Kovanecká 2390/1a, 190 00 Praha 9, CZ [www.sunnysoft.cz](http://www.sunnysoft.cz)

Gwarancja: 24 miesiące od daty zakupu dla konsumentów UE. Zachowaj dowód zakupu.

Deklaracja zgodności: Produkt spełnia wymagania obowiązujących dyrektyw UE (RED, RoHS). Oznaczony symbolem CE.

WEEE: Nie wyrzucaj z odpadami komunalnymi. Oddaj do punktu zbiórki elektroodpadów.

## Преглед на продукта

EuroFone OT-S6-1200m е Bluetooth интерком за мотоциклетна каска за групи от 2 до 6 мотористи, с вградено FM радио. Bluetooth 5.1 осигурява обхват до 1 200 м и стабилна комуникация дори при високи скорости. Поддържа хендсфри разговори, възпроизвеждане на музика, споделяне на музика, FM радио и DSP шумопотискане до 120 км/ч. Степен на защита IPX6 – работа при всякакво време.

## Основни функции

- Групов интерком за 2–6 мотористи – пълнодуплексна комуникация до 1 200 м
- Bluetooth 5.1 – стабилна връзка с автоматично повторно свързване
- Хендсфри разговори с автоматично отговаряне
- Възпроизвеждане и споделяне на музика (A2DP/AVRCP)
- Вградено FM радио с дедикаран бутон
- DSP шумопотискане на вятъра – комуникация до 120 км/ч
- Водоустойчивост IPX6 – защита от дъжд и пръски
- Гласови подкани – лесно управление дори с ръкавици
- Свързване с интерком на трета страна чрез Friendship режим
- Батерия 800 mAh – режим на готовност 400 ч, интерком >22 ч

## Функции на бутоните

- Бутон за интерком (Intercom Button) – превключване на режим / сдвояване на интерком
- Бутон за вкл./изкл. (Power On/Off Button) – включване/изключване, повиквания
- Многофункционален бутон (Multi-Function Button) – музика, повиквания, FM, гласов асистент
- Колелце (Jog Wheel) – сила на звука, смяна на запис/канал
- FM бутон (FM Button) – вкл./изкл. FM радио
- LED индикатор – статус на устройството
- Порт USB Type-C – зареждане

## Включване и изключване

Включване: задръжте (Power On/Off Button) за 3 секунди – гласова подкана и синьо мигане на LED. Изключване: задръжте (Power On/Off Button) за 3 секунди. Смяна на език: натиснете (Power On/Off Button) и едновременно завъртете (Jog Wheel).

## Свързване с телефон

1. Изключете устройството, след това задръжте (Power On/Off Button) за 5 секунди, докато LED не започне да мига последователно в червено и синьо.
2. Включете Bluetooth на телефона и потърсете OT-S6-1200m.
3. Изберете устройството от списъка, за да завършите сдвояването.
4. Повторно свързване: в режим на готовност задръжте едновременно (Power On/Off Button) и (Multi-Function Button) за 2 секунди.

## Технически характеристики

Версия Bluetooth	5.1
Обхват на интеркома	до 1 200 м
Брой мотористи (група)	2–6

Водоустойчивост	IPX6
Капацитет на батерията	800 mAh Li-polymer
Режим на готовност	400 ч
Работно време (интерком)	>22 ч
Време за зареждане	2,5 ч
Порт за зареждане	USB Type-C
Високоговорител	40 mm
FM радио	да
DSP шумопотискане	до 120 км/ч
Работна температура	-10 °C до +55 °C
Температура на съхранение	-20 °C до +60 °C
Тегло	0,3 кг
Размери на опаковката	16×14×5 см
Съдържание на кутията	интерком, високоговорители (чифт), твърд микрофон, мекък микрофон, монтажен комплект, USB кабел
Сертификати	CE, FCC, RoHS
Дистрибутор CZ/SK	SUNNYSOFT s.r.o., Kovanecká 2390/1a, 190 00 Praha 9, CZ

## Инструкции за безопасност

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Не използвайте при екстремни температури. Съхранявайте при -20 °C до +60 °C.
- Не излагайте на открит огън – опасност от експлозия на батерията.
- Не разглобявайте устройството – гаранцията се анулира.
- При продължително неизползване съхранявайте на сухо място и зареждайте най-малко веднъж 3 месеца.
- Не навивайте кабела около устройството.
- Пазете от остри предмети.
- Задайте сила на звука, при която да чувате заобикалщото движение.

## Правна информация

Производител: Shenzhen Eurofone Tech Co., Ltd. Дистрибутор CZ/SK: SUNNYSOFT s.r.o., Kovanecká 2390/1a, 190 00 Praha 9, CZ  
www.sunnysoft.cz

Гаранция: 24 месеца от датата на покупка за потребители в ЕС. Пазете касовата бележка.

Декларация за съответствие: Продуктът отговаря на приложимите директиви на ЕС (RED, RoHS). Маркиран с CE.

WEEE: Не изхвърляйте с битовите отпадъци. Предайте на пункт за събиране на електроотпадъци.

## Pregled izdelka

EuroFone OT-S6-1200m je Bluetooth interkom za motoristično čelado za skupine 2-6 voznikov z vgrajenim FM radiom. Tehnologija Bluetooth 5.1 zagotavlja doseg do 1 200 m in stabilno komunikacijo. Podpira prostoročne klice, predvajanje glasbe, souporabo glasbe, FM radio in dušenje vetrnega hrupa DSP do 120 km/h. Stopnja zaščite IPX6 – zanesljivo delovanje v vsakem vremenu.

## Glavne funkcije

- Skupinski interkom za 2-6 voznikov – polno dupleksna komunikacija do 1 200 m
- Bluetooth 5.1 – stabilna povezava s samodejnim ponovnim vzpostavljanjem
- Prostoročni klici s samodejnim sprejemanjem
- Predvajanje in souporaba glasbe (A2DP/AVRCP)
- Vgrajeni FM radio z namenskim gumbom
- Dušenje vetrnega hrupa DSP – komunikacija do 120 km/h
- Zaščita IPX6 – odporna na dež in brizganje vode
- Glasovni pozivi – enostavno upravljanje tudi z rokavicami
- Seznanjanje z interkomom tretjih oseb prek načina Friendship
- Baterija 800 mAh – pripravljenost 400 h, interkom >22 h

## Funkcije gumbov

- Gumb za interkom (Intercom Button) – preklapljanje načinov / seznanjanje interkoma
- Gumb za vklop/izklop (Power On/Off Button) – vklop/izklop, klici
- Večnamenski gumb (Multi-Function Button) – glasba, klici, FM, glasovni asistent
- Kolesce (Jog Wheel) – glasnost, menjava posnetka/postaje
- Gumb FM (FM Button) – vklop/izklop FM radia
- LED indikator – stanje naprave
- Priključek USB Type-C – polnjenje

## Namestitev na čelado

### Metoda 1 – Vijačna sponka (Screw Clip):

1. Ločite notranjo oblazinitev čelade.
2. Pritrdite sponko na levo stran čelade.
3. Vstavljajte interkom v sponko in ga trdno pritrdite.

### Metoda 2 – Ježek (Velcro):

1. Očistite površino čelade.
2. Prilepite ježek (kaveljčkana stran) na čelado.
3. Namestite interkom na ježek.

## Vklop in izklop

Vklop: držite (Power On/Off Button) 3 sekunde – glasovni poziv in modro utripanje LED. Izklop: držite (Power On/Off Button) 3 sekunde. Menjava jezika: pritisnite (Power On/Off Button) in hkrati zavrtite (Jog Wheel).

## Seznanjanje s telefonom

1. Izklopite napravo, nato držite (Power On/Off Button) 5 sekund, dokler LED ne začne izmenično utripati rdeče in modro.
2. Vključite Bluetooth v telefonu in poiščite OT-S6-1200m.
3. Izberite napravo s seznama za dokončanje seznanjanja.
4. Ponovna vzpostavitev: v pripravljenostnem načinu hkrati držite (Power On/Off Button) in (Multi-Function Button) 2 sekundi.

## Načini interkoma

Pritisnite (Intercom Button), da preklapljate med načini: Skupinski interkom → Friendship → Souporaba glasbe → Bluetooth Interkom.

## Skupinski interkom (do 6 voznikov)

1. Vključite vse naprave in pritisnite (Intercom Button) na vsaki za vstop v skupinski interkomi način.
2. Na vseh napravah držite (Intercom Button) 5 sekund, dokler LED ne začne hitro utripati modro.
3. Pritisnite (Intercom Button) na napravi A – A se seznani z B, B z C, C z D samodejno.
4. Potrdite skupino: pritisnite (Power On/Off Button) na vsaki napravi.
5. Znova pritisnite (Power On/Off Button) za zagon skupinskega interkoma – slišali boste 'Ding-Dong'.

## Telefonski klici

- Sprejmi klic: kratko pritisnite (Multi-Function Button)
- Končaj klic: kratko pritisnite (Multi-Function Button)
- Zavni klic: držite (Multi-Function Button) 1 sekundo
- Ponovna klicanje: dvakrat pritisnite (Power On/Off Button)
- Glasovni asistent: držite (Multi-Function Button) 2 sekundi v pripravljenosti

## FM radio in glasba

- Vključ/izklop FM radia: držite (FM Button) 3 sekunde
- Menjava postaje FM: zavrtite (Jog Wheel)
- Predvajanje/premor glasbe: pritisnite (Multi-Function Button)
- Naslednji posnetek: zavrtite (Jog Wheel) desno in spustite
- Prejšnji posnetek: zavrtite (Jog Wheel) levo in spustite
- Povečaj glasnost: zavrtite (Jog Wheel) desno in držite
- Zmanjšaj glasnost: zavrtite (Jog Wheel) levo in držite

## Tehnični podatki

<b>Različica Bluetooth</b>	5.1
<b>Doseg interkoma</b>	do 1 200 m
<b>Število voznikov (skupina)</b>	2-6
<b>Stopnja zaščite</b>	IPX6
<b>Zmogljivost baterije</b>	800 mAh Li-polymer
<b>Čas pripravljenosti</b>	400 h

Čas delovanja (interkom)	>22 h
Čas polnjenja	2,5 h
Priključek za polnjenje	USB Type-C
Zvočnik	40 mm
FM radio	da
Zmanjšanje hrupa DSP	do 120 km/h
Delovna temperatura	-10 °C do +55 °C
Temperatura shranjevanja	-20 °C do +60 °C
Teža	0,3 kg
Dimenzije embalaže	16×14×5 cm
Vsebina škatle	interkom, zvočniki (par), trdi mikrofoni, mehki mikrofoni, montažni komplet, USB kabel
Certifikati	CE, FCC, RoHS
Distributer CZ/SK	SUNNYSOFT s.r.o., Kovanecká 2390/1a, 190 00 Praha 9, CZ

## Varnostna navodila

### OPOZORILO:

- Ne uporabljajte pri ekstremnih temperaturah. Shranjujte pri -20 °C do +60 °C.
- Ne izpostavljajte odprtemu ognju - nevarnost eksplozije baterije.
- Ne razstavljajte naprave - garancija preneha veljati.
- Pri dolgotrajnem neuporabi shranjujte na suhem mestu in polnite vsaj vsakih 3 mesece.
- Kabla ne ovijajte okoli naprave.
- Hranite stran od ostrih predmetov.
- Glasnost nastavite tako, da slišite okoliški promet.

## Pravne informacije

Proizvajalec: Shenzhen Eurofone Tech Co., Ltd. Distributer CZ/SK: SUNNYSOFT s.r.o., Kovanecká 2390/1a, 190 00 Praha 9, CZ [www.sunnysoft.cz](http://www.sunnysoft.cz)

Garancija: 24 mesecev od datuma nakupa za potrošnike v EU. Ohranite dokazilo o nakupu.

Izjava o skladnosti: Izdelek je skladen z veljavnimi direktivami EU (RED, RoHS). Označen s simbolom CE.

WEEE: Ne odlagajte med gospodinjske odpadke. Odložite na zbirnem mestu za električno odpadno opremo.

## Prehľad produktu

EuroFone OT-S6-1200m je Bluetooth interkom do motocyklovej helmy pre skupiny 2-6 jazdcov s integrovaným FM rádiom. Technológia Bluetooth 5.1 zabezpečuje dosah až 1 200 m a stabilnú komunikáciu. Podporuje handsfree telefonovanie, prehrávanie hudby, zdieľanie hudby, FM rádio a DSP potlačenie hluku vetra do 120 km/h. Vodotesnosť IPX6 zaručuje spoľahlivú prevádzku za každého počasia.

## Hlavné funkcie

- Skupinový interkom pre 2-6 jazdcov – plne duplexná komunikácia do vzdialenosti 1 200 m
- Bluetooth 5.1 – stabilné pripojenie s automatickým opätovným pripojením
- Handsfree telefonovanie s automatickým prijímaním hovorov
- Prehrávanie a zdieľanie hudby (A2DP/AVRCP)
- Integrované FM rádio s dedikovaným tlačidlom
- DSP potlačenie hluku vetra – komunikácia až do 120 km/h
- Vodotesnosť IPX6 – odolná voči dažďu a striekajúcej vode
- Hlasové výzvy – jednoduché ovládanie aj v rukaviciach
- Pripojenie k tretím stranám cez Friendship režim
- Batéria 800 mAh – pohotovosť 400 h, interkom >22 h

## Funkcie tlačidiel

- Tlačidlo interkomu (Intercom Button) – prepínanie režimov / spárovanie interkomunikácie
- Tlačidlo zapnutia/vypnutia (Power On/Off Button) – zapnutie, vypnutie, hovory
- Multifunkčné tlačidlo (Multi-Function Button) – hudba, hovory, FM, hlasový asistent
- Ovládač (Jog Wheel) – hlasitosť, prepínanie skladieb/staníc
- Tlačidlo FM (FM Button) – zapnutie/vypnutie FM rádia
- LED indikátor – stav zariadenia
- Port USB Type-C – nabíjanie

## Montáž na helmu

### Spôsob 1 – Skrutková svorka (Screw Clip):

1. Oddeľte vnútornú výstelku helmy.
2. Zasuňte svorku do príslušných otvorov na ľavej strane helmy.
3. Nasadte interkom do svorky a pevne ho zaistite.

### Spôsob 2 – Suchý zips (Velcro):

1. Očistite povrch helmy.
2. Prilepte suchý zips (hrubá strana) na helmu.
3. Pripevnite interkom k suchému zipsu.

## Zapnutie a vypnutie

Zapnutie: podržte tlačidlo (Power On/Off Button) 3 sekundy – hlasová výzva a modré blikanie LED.  
Vypnutie: podržte tlačidlo (Power On/Off Button) 3 sekundy. Prepínanie jazyka: stlačte (Power On/Off Button) a súčasne otočte (Jog Wheel).

## Spárovanie s telefónom

1. Vypnite zariadenie, potom podržte (Power On/Off Button) 5 sekúnd, kým LED nezačne striedavo blikať červenou a modrou.
2. Zapnite Bluetooth v telefóne a vyhľadajte zariadenie OT-S6-1200m.
3. Vyberte zariadenie zo zoznamu a potvrdte pripojenie.
4. Opätovné spárovanie: v pohotovostnom režime podržte súčasne (Power On/Off Button) a (Multi-Function Button) 2 sekundy.

## Režimy interkomunikácie

Stlačením tlačidla (Intercom Button) cyklicky prepínate medzi režimami: Skupinový interkom → Friendship → Zdieľanie hudby → Bluetooth Interkom.

## Skupinový interkom (až 6 jazdcov)

1. Zapnite všetky zariadenia a stlačením tlačidla (Intercom Button) prepnete do režimu skupinového interkomunikácie.
2. Na všetkých zariadeniach podržte (Intercom Button) 5 sekúnd, kým indikátor nezačne rýchlo blikať modrou.
3. Stlačte (Intercom Button) na zariadení A – A sa spáruje s B, B s C, C s D automaticky.
4. Stlačte (Power On/Off Button) na každom zariadení na potvrdenie skupiny.
5. Ďalším stlačením (Power On/Off Button) zahájite skupinový interkom – uslyšíte zvuk 'Ding-Dong'.

## Telefónné hovory

- Prijatie hovoru: krátko stlačte (Multi-Function Button)
- Ukončenie hovoru: krátko stlačte (Multi-Function Button)
- Odmietnutie hovoru: podržte (Multi-Function Button) 1 sekundu
- Opakovanie posledného hovoru: dvakrát stlačte (Power On/Off Button)
- Hlasový asistent: podržte (Multi-Function Button) 2 sekundy v pohotovostnom režime

## FM rádio a hudba

- Zapnutie/vypnutie FM rádia: podržte (FM Button) 3 sekundy
- Prepínanie staníc FM: otočte (Jog Wheel)
- Prehrávanie/pauza hudby: stlačte (Multi-Function Button)
- Ďalšia skladba: otočte (Jog Wheel) doprava a pusťte
- Predchádzajúca skladba: otočte (Jog Wheel) doľava a pusťte
- Zvýšenie hlasitosti: otočte (Jog Wheel) doprava a držte
- Zníženie hlasitosti: otočte (Jog Wheel) doľava a držte

## Technické parametre

Verzia Bluetooth	5.1
Dosah interkomunikácie	až 1 200 m
Počet jazdcov (skupina)	2-6

<b>Vodotesnosť</b>	IPX6
<b>Kapacita batérie</b>	800 mAh Li-polymer
<b>Pohotovostná doba</b>	400 h
<b>Doba prevádzky (interkom)</b>	>22 h
<b>Doba nabíjania</b>	2,5 h
<b>Nabíjací port</b>	USB Type-C
<b>Reproduktor</b>	40 mm
<b>FM rádio</b>	áno
<b>Redukcia hluku DSP</b>	do 120 km/h
<b>Pracovná teplota</b>	-10 °C až +55 °C
<b>Skladovacia teplota</b>	-20 °C až +60 °C
<b>Hmotnosť</b>	0,3 kg
<b>Rozmery balenia</b>	16×14×5 cm
<b>Obsah balenia</b>	interkom, reproduktory (pár), pevný mikrofón, mäkký mikrofón, montážna sada, USB kábel
<b>Certifikácie</b>	CE, FCC, RoHS
<b>Distribútor CZ/SK</b>	SUNNYSOFT s.r.o., Kovanecká 2390/1a, 190 00 Praha 9, CZ

## Bezpečnostné pokyny

### VAROVANIE:

- Nepoužívajte pri extrémnych teplotách. Skladujte pri -20 °C až +60 °C.
- Nevystavujte otvorenému ohňu – nebezpečenstvo výbuchu batérie.
- Zariadenie nerozoberajte – záručný nárok zaniká.
- Pri dlhodobom nepoužívaní skladujte na suchom mieste a nabíjajte aspoň raz za 3 mesiace.
- Kábel neovíňte okolo zariadenia.
- Udržujte mimo dosahu ostrých predmetov.
- Hlasitosť nastavte tak, aby ste vnímali okolitú premávku.

## Právne informácie

Výrobca: Shenzhen Eurofone Tech Co., Ltd. Distribútor CZ/SK: SUNNYSOFT s.r.o., Kovanecká 2390/1a, 190 00 Praha 9, CZ [www.sunnysoft.cz](http://www.sunnysoft.cz)

Záruka: 24 mesiacov od dátumu nákupu pre spotrebiteľov v EÚ. Uschovajte originálny doklad o kúpe.

Vyhlasenie o zhode: Výrobok spĺňa požiadavky platných smerníc EÚ (RED, RoHS). Označený symbolom CE.

WEEE: Nevyhadzujte do komunálneho odpadu. Odovzdajte na zberné miesto elektroodpadu.

# SUNNYSOFT