

PETKIT FRESH ELEMENT SOLO

Automatický chytrý dávkovač krmiva · P570

CZ

SUNNYSOFT

Popis produktu

PETKIT Fresh Element SOLO je chytrý automatický dávkovač krmiva pro kočky a malé psy. Zásobník o objemu 3 l (12 šálků) pojme cca 1,33 kg suchého krmiva — vystačí dospělé kočky na 15 dní. Wi-Fi připojení a aplikace PETKIT umožňují plnou kontrolu krmení odkudkoli.

Součásti přístroje

- Víko a tlačítko otevření víka
- Zásobník na krmivo
- Kulatá drážka (PUSH button) pro uchycení zásobníku
- Tlačítko PUSH na hlavní jednotce
- Hlavní jednotka
- Kontrolka Wi-Fi / tlačítko nastavení Wi-Fi
- Tlačítko ručního krmení
- Silikonové dávkovací lopatky uvnitř zásobníku
- Nerezová miska
- Stojan misky
- Kompartment pro silikagel (desikant)
- Port napájecího adaptéru / kryt baterií (spodní část)

Instalace — postup

1. Připojte napájecí kabel do portu na spodní části hlavní jednotky.
2. Umístěte hlavní jednotku na rovnou plochu.
3. Uchopte zásobník, nastavte kulaté drážky na obou stranách na tlačítka PUSH a zásobník přitlačte svisle dolů, dokud nezaskočí.
4. Vložte nerezovou misku do stojanu.
5. Instalace zálohovacích baterií (volitelné): odšroubujte kryt baterií, vložte 5× AAA alkalické baterie se správnou polaritou, přišroubujte kryt zpět.

Vložení silikagelu a přidání krmiva

1. Stiskněte tlačítko otevření víka a posuňte víko ve směru šipky OPEN, zdvihněte víko.
2. Otevřete kompartment pro desikant, vložte sáček silikagelu naplocho, zavřete kompartment.
3. Nasypťte suché krmivo (nepřekračujte linii MAX).
4. Zavřete víko: zadní část víka zasuňte do dvou otvorů na zásobníku, přední část zatlačte dolů.
5. Doporučená velikost granulí: max. 12 mm (suché), max. 9 mm (mrazem sušené).

Kontrolka Wi-Fi

Pomalou bliká	Zařízení je offline — není připojeno k internetu
Rychle bliká	Zařízení se připojuje k Wi-Fi
Svítlí trvale	Zařízení je připojeno k internetu
Nesvítlí	Kontrolka je vypnuta v aplikaci

Aplikace PETKIT a nastavení krmení

1. Stáhněte aplikaci PETKIT (App Store / Google Play) a dokončete registraci.
2. Na hlavní stránce klepněte na + a přidejte Fresh Element SOLO.
3. Nastavte rozvrh krmení: až 10 krmení denně, 1–5 porcí na krmení (1 porce 10 g).
4. Zařízení podporuje výhradně Wi-Fi 2,4 GHz — 5 GHz není podporováno.
5. Aplikace odesílá upozornění: nízký stav krmiva, odpojení Wi-Fi, slabé baterie.

Ruční krmení

Podržte tlačítko ručního krmení na hlavní jednotce pro okamžité dávkování. Uvolněním tlačítka krmení zastavíte.

Čištění a údržba

1. Otevřete víko, vyjměte sáček silikagelu.
2. Stiskem tlačítka PUSH na jedné straně zásobník vyklopte a sundejte.
3. Vyjměte nerezovou misku.
4. Vyjměte silikonové lopatky ze zásobníku.
5. Umyjte zásobník, lopatky, víko a misku teplou vodou s saponátem. Důkladně opláchněte.
6. Hlavní jednotku neponiřte do vody — otírejte pouze vlhkým hadříkem.
7. Před zpětnou montáží nechte všechny díly zcela uschnout.
8. Při zpětném nasazení zásobníku: pokud tlačítko PUSH nedoskočí, pootočte lopatkami, dokud nezaskočí.

Bezpečnostní upozornění

- Pouze pro použití uvnitř budov. Nevystavujte přímému slunečnímu záření ani zdroji tepla.
- Hlavní jednotku nikdy neponiřte ani nestříkejte vodou.
- Do zásobníku vkládejte pouze suché krmivo — žádné mokré či měkké pamlsky.
- Přívodní kabel ved'te tak, aby na něj mazlíček nemohl dosáhnout.
- Chraňte před dětmi do 3 let.
- Používejte výhradně originální napájecí adaptér.

Technické parametry

Název / Name	PETKIT FRESH ELEMENT SOLO SMART PET FEEDER
Model / Code	P570
Rozměry / Dimensions	167 × 296 × 316 mm
Hmotnost / Weight	1,32 kg
Kapacita / Capacity	3 l (12 šálků / cups)
Určeno pro / For	Kočky a malá plemena psů / Cats and small-breed dogs
Napájení / Power	DC 6V (adaptér) + záloha 5× AAA baterií
Jmenovité napětí / Voltage	6 V
Příkon / Power consumption	6 W / 1 000 mA
Wi-Fi	2,4 GHz
Max. granule (suché)	12 mm
Max. granule (mrazem sušené)	9 mm

Obsah balení

- Automatický dávkovač PETKIT Fresh Element SOLO
- Nerezová miska
- Zásobník na krmivo
- Silikagel (desikant)
- Napájecí adaptér
- Uživatelský manuál

Záruční a právní informace

Výrobce: Petkit Network Technology Co., Ltd., Šanghaj, Čína

Záruční doba: 24 měsíců

PETKIT FRESH ELEMENT SOLO

Automatický inteligentný dávkovač krmiva · P570

SK

SUNNYSOFT

Popis produktu

PETKIT Fresh Element SOLO je inteligentný automatický dávkovač krmiva pre mačky a malé psy. Zásobník s objemom 3 l (12 šálok) pojme cca 1,33 kg suchého krmiva — vystačí dospeléj mačke na 15 dní. Wi-Fi pripojenie a aplikácia PETKIT umožňujú plnú kontrolu kŕmenia odkiaľkoľvek.

Časti prístroja

- Veko a tlačidlo otvorenia veka
- Zásobník na krmivo
- Okrúhla drážka (PUSH button) na uchytenie zásobníka
- Tlačidlo PUSH na hlavnej jednotke
- Hlavná jednotka
- Kontrolka Wi-Fi / tlačidlo nastavenia Wi-Fi
- Tlačidlo ručného kŕmenia
- Silikónové dávkovacie lopatky vnútri zásobníka
- Nerezová miska
- Stojan misky
- Priehradka pre silikagél (desikant)
- Port napájacieho adaptéra / kryt batérií (spodná časť)

Inštalácia — postup

1. Pripojte napájací kábel do portu na spodnej časti hlavnej jednotky.
2. Umiestnite hlavnú jednotku na rovnú plochu.
3. Uchopte zásobník, nastavte okrúhle drážky na oboch stranách na tlačidlá PUSH a zásobník zatlačte zvisle nadol, kým nezaskočí.
4. Vložte nerezovú misku do stojana.
5. Inštalácia zálohovacích batérií (voliteľné): odskrutkujte kryt batérií, vložte 5× AAA alkalické batérie so správnou polaritou, zaskrutkujte kryt.

Vloženie silikagélu a pridanie krmiva

1. Stlačte tlačidlo otvorenia veka a posuňte veko v smere šípky OPEN, zdvihnite veko.
2. Otvorte priehradku pre desikant, vložte vrecúško silikagélu naplocho, zatvorte priehradku.
3. Nasypťte suché krmivo (neprekračujte líniu MAX).
4. Zatvorte veko: zadnú časť veka zasunúť do dvoch otvorov na zásobníku, prednú časť zatlačte nadol.
5. Odporúčaná veľkosť granúl: max. 12 mm (suché), max. 9 mm (mrazom sušené).

Kontrolka Wi-Fi

Pomaly bliká	Zariadenie je offline — nie je pripojené k internetu
Rýchlo bliká	Zariadenie sa pripája k Wi-Fi
Svieti trvale	Zariadenie je pripojené k internetu
Nesvieti	Kontrolka je vypnutá v aplikácii

Aplikácia PETKIT a nastavenie kŕmenia

1. Stiahnite aplikáciu PETKIT (App Store / Google Play) a dokončíte registráciu.
2. Na hlavnej stránke klepnite na + a pridajte Fresh Element SOLO.
3. Nastavte rozvrh kŕmenia: až 10 kŕmení denne, 1–5 porcií na kŕmenie (1 porcia 10 g).
4. Zariadenie podporuje výhradne Wi-Fi 2,4 GHz — 5 GHz nie je podporované.
5. Aplikácia odosiela upozornenia: nízky stav krmiva, odpojenie Wi-Fi, slabé batérie.

Ručné krmenie

Podržte tlačidlo ručného krmenia na hlavnej jednotke pre okamžité dávkovanie. Uvoľnením tlačidla krmenie zastavíte.

Čistenie a údržba

1. Otvorte veko, vyberte vrecúško silikagélu.
2. Stlačením tlačidla PUSH na jednej strane zásobník vyklopte a zložte.
3. Vyberte nerezovú misku.
4. Vyberte silikónové lopatky zo zásobníka.
5. Umyte zásobník, lopatky, veko a misku teplou vodou so saponátom. Dôkladne opláchnite.
6. Hlavnú jednotku neponárajte do vody — utierajte iba vlhkou handričkou.
7. Pred spätnou montážou nechajte všetky diely úplne uschnúť.

Bezpečnostné upozornenia

- Iba na použitie vnútri budov. Nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu ani zdroju tepla.
- Hlavnú jednotku nikdy neponárajte ani nešpiechajte vodou.
- Do zásobníka vkladajte iba suché krmivo.
- Prívodný kábel vedte tak, aby naň miláčik nemohol dosiahnuť.
- Chráňte pred deťmi do 3 rokov.
- Používajte výhradne originálny napájací adaptér.

Technické parametre

Název / Name	PETKIT FRESH ELEMENT SOLO SMART PET FEEDER
Model / Code	P570
Rozmery / Dimensions	167 × 296 × 316 mm
Hmotnosť / Weight	1,32 kg
Kapacita / Capacity	3 l (12 šálok / cups)
Určeno pro / For	Kočky a malá plemena psů / Cats and small-breed dogs
Napájení / Power	DC 6V (adaptér) + záloha 5× AAA baterií
Jmenovité napětí / Voltage	6 V
Příkon / Power consumption	6 W / 1 000 mA
Wi-Fi	2,4 GHz
Max. granule (suché)	12 mm
Max. granule (mrazem sušené)	9 mm

Obsah balenia

- Automatický dávkovač PETKIT Fresh Element SOLO
- Nerezová miska
- Zásobník na krmivo
- Silikagél (desikant)
- Napájací adaptér
- Používateľský manuál

Záručné a právne informácie

Výrobca: Petkit Network Technology Co., Ltd., Šanghaj, Čína

Záručná doba: 24 mesiacov

PETKIT FRESH ELEMENT SOLO

Automatischer Smart-Futterautomat · P570

DE

SUNNYSOFT

Produktbeschreibung

Der PETKIT Fresh Element SOLO ist ein intelligenter automatischer Futterautomat für Katzen und kleine Hunde. Der 3-Liter-Behälter (12 Tassen) fasst ca. 1,33 kg Trockenfutter — ausreichend für eine erwachsene Katze für 15 Tage. Über WLAN und die PETKIT-App behalten Sie jederzeit und überall die Kontrolle.

Teile des Geräts

- Deckel und Deckelöffnungstaste
- Futterbehälter
- Rundkerbe (PUSH-Button) zur Befestigung des Behälters
- PUSH-Taste am Hauptgerät
- Hauptgerät
- WLAN-Anzeige / WLAN-Einstellungstaste
- Manuelle Fütterungstaste
- Silikon-Dosierungsschaufeln im Futterbehälter
- Edelstahlschüssel
- Schüsselhalter
- Fach für Silikagelpaket (Trockenmittel)
- Netzteilanschluss / Batterieabdeckung (Unterseite)

Installation — Schritt für Schritt

1. Schließen Sie das Netzkabel an den Anschluss an der Unterseite des Hauptgeräts an.
2. Stellen Sie das Hauptgerät auf eine ebene Fläche.
3. Halten Sie den Futterbehälter mit den Rundkerben über die PUSH-Tasten und drücken Sie ihn senkrecht nach unten, bis er einrastet.
4. Legen Sie die Edelstahlschüssel in den Halter.
5. Akku-Backup (optional): Schrauben Sie die Batterieabdeckung ab, legen Sie 5× AAA-Alkalibatterien mit korrekter Polarität ein, schrauben Sie die Abdeckung wieder an.

Trockenmittel einlegen und Futter einfüllen

1. Drücken Sie die Deckelöffnungstaste und schieben Sie den Deckel in Pfeilrichtung OPEN; heben Sie den Deckel an.
2. Öffnen Sie das Trockenmittelfach, legen Sie das Silikagelpaket flach hinein und schließen Sie das Fach.
3. Füllen Sie Trockenfutter ein (MAX-Linie nicht überschreiten).
4. Schließen Sie den Deckel: Hintere Seite in die zwei Öffnungen am Behälter einschieben, Vorderseite herunterdrücken.
5. Empfohlene Pelletgröße: max. 12 mm (Trockenfutter), max. 9 mm (Gefriertrockenfutter).

WLAN-Anzeige

Langsam blinkend	Gerät offline — keine Internetverbindung
Schnell blinkend	Gerät verbindet sich mit WLAN
Dauerhaft leuchtend	Gerät mit Internet verbunden
Aus	Anzeige in der App deaktiviert

PETKIT-App und Fütterungsplanung

1. Laden Sie die PETKIT-App (App Store / Google Play) herunter und schließen Sie die Registrierung ab.
2. Tippen Sie auf + und fügen Sie Fresh Element SOLO hinzu.
3. Planen Sie bis zu 10 Mahlzeiten pro Tag, 1–5 Portionen pro Mahlzeit (1 Portion 10 g).
4. Das Gerät unterstützt nur 2,4-GHz-WLAN — 5 GHz wird nicht unterstützt.
5. Die App sendet Benachrichtigungen bei niedrigem Futterstand, WLAN-Trennung oder schwachen Batterien.

Manuelle Fütterung

Halten Sie die manuelle Fütterungstaste am Hauptgerät gedrückt, um sofort Futter auszugeben. Lassen Sie die Taste los, um die Ausgabe zu stoppen.

Reinigung und Pflege

1. Öffnen Sie den Deckel und entfernen Sie das Silikagelpaket.
2. Drücken Sie die PUSH-Taste auf einer Seite, kippen Sie den Behälter und nehmen Sie ihn ab.
3. Entnehmen Sie die Edelstahlschüssel.
4. Entfernen Sie die Silikonschaufeln aus dem Behälter.
5. Reinigen Sie Behälter, Schaufeln, Deckel und Schüssel mit warmem Wasser und Spülmittel. Gut ausspülen.
6. Das Hauptgerät darf nicht in Wasser getaucht werden — nur mit feuchtem Tuch abwischen.
7. Lassen Sie alle Teile vollständig trocknen, bevor Sie sie wieder zusammenbauen.

Sicherheitshinweise

- Nur für den Innenbereich. Nicht direktem Sonnenlicht oder Wärmequellen aussetzen.
- Das Hauptgerät niemals in Wasser tauchen oder benetzen.
- Nur Trockenfutter in den Behälter geben — kein Nass- oder Weichfutter.
- Das Netzkabel so verlegen, dass das Haustier keinen Zugang hat.
- Von Kindern unter 3 Jahren fernhalten.
- Ausschließlich das mitgelieferte Originalnetzteil verwenden.

Technische Daten

Název / Name	PETKIT FRESH ELEMENT SOLO SMART PET FEEDER
Model / Code	P570
Rozměry / Dimensions	167 × 296 × 316 mm
Hmotnost / Weight	1,32 kg
Kapacita / Capacity	3 l (12 šáleků / cups)
Určeno pro / For	Kočky a malá plemena psů / Cats and small-breed dogs
Napájení / Power	DC 6V (adaptér) + záloha 5× AAA baterií
Jmenovité napětí / Voltage	6 V
Příkon / Power consumption	6 W / 1 000 mA
Wi-Fi	2,4 GHz
Max. granule (suché)	12 mm
Max. granule (mrazem sušené)	9 mm

Lieferumfang

- Futterautomat PETKIT Fresh Element SOLO
- Edelstahlschüssel
- Futterbehälter
- Silikagelpaket (Trockenmittel)
- Netzteil
- Bedienungsanleitung

Garantie und rechtliche Informationen

Hersteller: Petkit Network Technology Co., Ltd., Shanghai, China

Garantie: 24 Monate

PETKIT FRESH ELEMENT SOLO

Automatyczny inteligentny dozownik karmy · P570

PL

SUNNYSOFT

Opis produktu

PETKIT Fresh Element SOLO to inteligentny automatyczny dozownik karmy dla kotów i małych psów. Pojemnik 3 l (12 filiżanek) mieści ok. 1,33 kg suchej karmy — wystarczy dorosłemu kotu na 15 dni. Połączenie Wi-Fi i aplikacja PETKIT zapewniają pełną kontrolę karmienia z dowolnego miejsca.

Elementy urządzenia

- Pokrywa i przycisk otwierania pokrywy
- Pojemnik na karmę
- Okrągłe wgłębienie (przycisk PUSH) do mocowania pojemnika
- Przycisk PUSH w głównej jednostce
- Główna jednostka
- Wskaźnik Wi-Fi / przycisk ustawień Wi-Fi
- Przycisk ręcznego karmienia
- Silikonowe łopatki dozujące wewnątrz pojemnika
- Miska ze stali nierdzewnej
- Podstawa miski
- Kieszeń na żel krzemionkowy (środek pochłaniający wilgoć)
- Port zasilacza / pokrywa baterii (dół)

Instalacja — krok po kroku

1. Podłącz kabel zasilający do portu w dolnej części głównej jednostki.
2. Ustaw główną jednostkę na poziomej powierzchni.
3. Uchwyć pojemnik, dopasuj okrągłe wgłębienia do przycisków PUSH i wciśnij pojemnik pionowo w dół, aż zaskoczy.
4. Włóż miskę ze stali nierdzewnej do podstawy.
5. Baterie zapasowe (opcjonalne): odkręć pokrywę baterii, włóż 5× baterie AAA alkaliczne zachowując prawidłową polaryzację, przykręć pokrywę.

Wkładanie żelu i dodawanie karmy

1. Naciśnij przycisk otwierania pokrywy i przesunij pokrywę zgodnie ze strzałką OPEN; unieś pokrywę.
2. Otwórz kieszeń na środek pochłaniający wilgoć, włóż szaszetkę płasko i zamknij kieszeń.
3. Wsyp suchą karmę (nie przekraczaj linii MAX).
4. Zamknij pokrywę: tylną część wsuw w dwa otwory pojemnika, naciśnij przednią część w dół.
5. Zalecana wielkość granulatu: maks. 12 mm (sucha karma), maks. 9 mm (liofilizowana).

Wskaźnik Wi-Fi

Wolne miganie	Urządzenie offline — brak połączenia z internetem
Szybkie miganie	Urządzenie łączy się z Wi-Fi
Świeci ciągle	Urządzenie połączone z internetem
Nie świeci	Wskaźnik wyłączony w aplikacji

Aplikacja PETKIT i plan karmienia

1. Pobierz aplikację PETKIT (App Store / Google Play) i zarejestruj się.
2. Na stronie głównej dotknij + i dodaj Fresh Element SOLO.
3. Ustaw harmonogram karmienia: do 10 karmień dziennie, 1–5 porcji na karmienie (1 porcja 10 g).
4. Urządzenie obsługuje wyłącznie Wi-Fi 2,4 GHz — 5 GHz nie jest obsługiwane.
5. Aplikacja wysyła powiadomienia: niski poziom karmy, rozłączenie Wi-Fi, słabe baterie.

Ręczne karmienie

Przytrzymaj przycisk ręcznego karmienia na głównej jednostce, aby natychmiast dozować karmę. Zwolnij przycisk, aby zatrzymać dozowanie.

Czyszczenie i konserwacja

1. Otwórz pokrywę i wyjmij saszetkę żelu krzemionkowego.
2. Naciśnij przycisk PUSH po jednej stronie, przekręć pojemnik i zdejmij go.
3. Wyjmij miskę ze stali nierdzewnej.
4. Wyjmij silikonowe łopatki z pojemnika.
5. Umyj pojemnik, łopatki, pokrywę i miskę ciepłą wodą z płynem do naczyń. Dokładnie opłucz.
6. Głównej jednostki nie zanurzaj w wodzie — przecieraj tylko wilgotną szmatką.
7. Przed ponownym złożeniem pozwól wszystkim częściom całkowicie wyschnąć.

Wskazówki bezpieczeństwa

- Wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń. Nie wystawiać na bezpośrednie światło słoneczne ani źródła ciepła.
- Nigdy nie zanurzać głównej jednostki w wodzie.
- Do pojemnika wkładać wyłącznie suchą karmę.
- Kabel zasilający ułożyć tak, aby zwierzę nie miało do niego dostępu.
- Przechowywać z dala od dzieci poniżej 3 lat.
- Używać wyłącznie oryginalnego zasilacza.

Dane techniczne

Název / Name	PETKIT FRESH ELEMENT SOLO SMART PET FEEDER
Model / Code	P570
Rozměry / Dimensions	167 × 296 × 316 mm
Hmotnost / Weight	1,32 kg
Kapacita / Capacity	3 l (12 šáleků / cups)
Určeno pro / For	Kočky a malá plemena psů / Cats and small-breed dogs
Napájení / Power	DC 6V (adaptér) + záloha 5× AAA baterií
Jmenovité napětí / Voltage	6 V
Příkon / Power consumption	6 W / 1 000 mA
Wi-Fi	2,4 GHz
Max. granule (suché)	12 mm
Max. granule (mrazem sušené)	9 mm

Zawartość opakowania

- Automatyczny dozownik PETKIT Fresh Element SOLO
- Miska ze stali nierdzewnej
- Pojemnik na karmę
- Żel krzemionkowy (pochłaniacz wilgoci)
- Zasilacz sieciowy
- Instrukcja obsługi

Informacje gwarancyjne i prawne

Producent: Petkit Network Technology Co., Ltd., Szanghaj, Chiny

Gwarancja: 24 miesiące

PETKIT FRESH ELEMENT SOLO

Automatikus okos eledel-adagoló · P570

HU

SUNNYSOFT

Termékleírás

A PETKIT Fresh Element SOLO okos automatikus eledel-adagoló macskák és kis testű kutyák számára. A 3 literes (12 csészés) tartály kb. 1,33 kg száraz eledelt tud tárolni — ez elegendő egy felnőtt macskának 15 napig. A Wi-Fi kapcsolat és a PETKIT alkalmazás bárholnan teljes kontrollt biztosít.

A készülék részei

- Fedél és fedélnyitó gomb
- Eledeltar tály
- Kerek horony (PUSH gomb) a tartály rögzítéséhez
- PUSH gomb a főegységen
- Főegység
- Wi-Fi jelzőfény / Wi-Fi beállítás gomb
- Kézi adagolás gomb
- Szilikon adagolólapátok a tartályban
- Rozsdamentes acél tál
- Táltartó
- Szilika gél rekesz (szárítószer)
- Hálózati adapter csatlakozó / elemtartó fedél (alul)

Telepítés — lépésről lépésre

1. Csatlakoztassa a tápkábelt a főegység alján lévő porthoz.
2. Helyezze a főegységet vízszintes felületre.
3. Fogja meg a tartályt, igazítsa a kerek hornyokat a PUSH gombokhoz, és nyomja le függőlegesen, amíg bekattan.
4. Helyezze a rozsdamentes acél tálat a táltartóba.
5. Tartalék elemek (opcionális): csavarja le az elemtartó fedelet, helyezzen be 5× AAA alkáli elemet megfelelő polaritással, csavarja vissza a fedelet.

Szárítószer és eledel behelyezése

1. Nyomja meg a fedélnyitó gombot és tolja el a fedelet a OPEN nyíl irányába; emelje fel a fedelet.
2. Nyissa ki a szárítószer-rekeszt, helyezze be a szilika gél tasakot laposan, zárja be a rekeszt.
3. Töltse fel száraz eledellel (ne lépje túl a MAX vonalat).
4. Zárja le a fedelet: a fedél hátsó részét illessze a tartály két nyílásába, nyomja le az első részt.
5. Ajánlott szemcseméret: max. 12 mm (száraz eledel), max. 9 mm (fagyasztva szárított).

Wi-Fi jelzőfény

Lassan villog	Nincs internetkapcsolat — offline
Gyorsan villog	Wi-Fi kapcsolódás folyamatban
Folyamatosan világít	Csatlakoztatva az internethez
Nem világít	Jelzőfény kikapcsolva az alkalmazásban

PETKIT alkalmazás és etetési terv

1. Töltse le a PETKIT alkalmazást (App Store / Google Play) és regisztráljon.
2. A főoldalon koppintson a + gombra, és adja hozzá a Fresh Element SOLO készüléket.
3. Állítson be etetési tervet: naponta legfeljebb 10 étkezés, 1–5 adag étkezésenként (1 adag 10 g).
4. A készülék kizárólag 2,4 GHz-es Wi-Fi hálózatot támogat — 5 GHz nem támogatott.
5. Az alkalmazás értesítést küld: alacsony eledel-szint, Wi-Fi leválás, gyenge elemek.

Kézi etetés

Tartsa lenyomva a kézi adagolás gombot a főegységen az azonnali adagoláshoz. Az adagolás leállításához engedje fel a gombot.

Tisztítás és karbantartás

1. Nyissa ki a fedelet és távolítsa el a szilika gél tasakot.
2. Nyomja meg az egyik oldali PUSH gombot, billentse meg a tartályt és vegye le.
3. Vegye ki a rozsdamentes acél tálat.
4. Vegye ki a szilikon lapátokat a tartályból.
5. Mossa el a tartályt, lapátokat, fedelet és tálat meleg vízzel mosogatószerrel. Alaposan öblítse le.
6. A főegységet soha ne merítse vízbe — csak nedves törülközővel tisztítsa.
7. Az összeszereléssel várjon, amíg minden alkatrész teljesen megszárad.

Biztonsági figyelmeztetések

- Kizárólag beltéri használatra. Ne tegye ki közvetlen napfénynek vagy hőforrásnak.
- A főegységet soha ne merítse vízbe.
- Csak száraz eledelt tegyen a tartályba.
- A tápkábelt vezesse úgy, hogy a háziállat ne érhesen hozzá.
- 3 éven aluli gyermekektől tartsa távol.
- Kizárólag az eredeti hálózati adaptert használja.

Műszaki adatok

Název / Name	PETKIT FRESH ELEMENT SOLO SMART PET FEEDER
Model / Code	P570
Rozměry / Dimensions	167 × 296 × 316 mm
Hmotnost / Weight	1,32 kg
Kapacita / Capacity	3 l (12 šálků / cups)
Určeno pro / For	Kočky a malá plemena psů / Cats and small-breed dogs
Napájení / Power	DC 6V (adaptér) + záloha 5× AAA baterií
Jmenovité napětí / Voltage	6 V
Příkon / Power consumption	6 W / 1 000 mA
Wi-Fi	2,4 GHz
Max. granule (suché)	12 mm
Max. granule (mrazem sušené)	9 mm

A csomag tartalma

- PETKIT Fresh Element SOLO automatikus adagoló
- Rozsdamentes acél tál
- Eledeltartály
- Szilika gél (szárítószer)
- Hálózati adapter
- Használati útmutató

Jótállási és jogi információk

Gyártó: Petkit Network Technology Co., Ltd., Sanghaj, Kína

Jótállás: 24 hónap

PETKIT FRESH ELEMENT SOLO

Dozator automat inteligent de hrană · P570

RO

SUNNYSOFT

Descrierea produsului

PETKIT Fresh Element SOLO este un dozator automat inteligent de hrană pentru pisici și câini de talie mică. Rezervorul de 3 l (12 căni) conține aprox. 1,33 kg de hrană uscată — suficient pentru o pisică adultă timp de 15 zile. Conexiunea Wi-Fi și aplicația PETKIT vă oferă control complet de oriunde.

Componentele dispozitivului

- Capac și buton de deschidere a capacului
- Rezervor de hrană
- Canelură rotundă (buton PUSH) pentru fixarea rezervorului
- Buton PUSH pe unitatea principală
- Unitatea principală
- Indicator Wi-Fi / buton de configurare Wi-Fi
- Buton de hrănire manuală
- Palete dozatoare din silicon în interiorul rezervorului
- Bol din oțel inoxidabil
- Suport bol
- Compartiment pentru gel de silice (desicant)
- Port adaptor de alimentare / capac baterii (partea inferioară)

Instalare — pas cu pas

1. Conectați cablul de alimentare la portul din partea inferioară a unității principale.
2. Așezați unitatea principală pe o suprafață plană.
3. Prindeți rezervorul, aliniați canelurile rotunde cu butoanele PUSH și apăsați-l vertical în jos până se fixează.
4. Introduceți bolul din oțel inoxidabil în suport.
5. Baterii de rezervă (opțional): deșurubați capacul bateriilor, introduceți 5× baterii AAA alcaline cu polaritate corectă, reasezați capacul.

Introducere desicant și adăugare hrană

1. Apăsați butonul de deschidere a capacului și glisați capacul în direcția săgeții OPEN; ridicați capacul.
2. Deschideți compartimentul pentru desicant, introduceți plicul plat și închideți compartimentul.
3. Adăugați hrană uscată (nu depășiți linia MAX).
4. Închideți capacul: introduceți partea posterioară în cele două orificii ale rezervorului, apăsați partea frontală în jos.
5. Dimensiunea recomandată a granulelor: max. 12 mm (hrană uscată), max. 9 mm (hrană liofilizată).

Indicator Wi-Fi

Clipire lentă	Dispozitiv offline — fără conexiune la internet
Clipire rapidă	Dispozitivul se conectează la Wi-Fi
Aprins constant	Dispozitiv conectat la internet
Stins	Indicatorul este dezactivat din aplicație

Aplicația PETKIT și programul de hrănire

1. Descărcați aplicația PETKIT (App Store / Google Play) și finalizați înregistrarea.
2. Pe pagina principală, atingeți + și adăugați Fresh Element SOLO.
3. Setati programul de hrănire: până la 10 mese pe zi, 1–5 porții per masă (1 porție 10 g).
4. Dispozitivul suportă exclusiv Wi-Fi 2,4 GHz — 5 GHz nu este suportat.
5. Aplicația trimite notificări: nivel scăzut de hrană, deconectare Wi-Fi, baterii slabe.

Hrănire manuală

Țineți apăsat butonul de hrănire manuală de pe unitatea principală pentru dozare imediată. Eliberați butonul pentru a opri dozarea.

Curățare și întreținere

1. Deschideți capacul și scoateți plicul de gel de silice.
2. Apăsați butonul PUSH pe o parte, înclinați rezervorul și scoateți-l.
3. Scoateți bolul din oțel inoxidabil.
4. Scoateți paletele de silicon din rezervor.
5. Spălați rezervorul, paletele, capacul și bolul cu apă caldă și detergent. Clătiți bine.
6. Nu scufundați unitatea principală în apă — ștergeți-o doar cu o cârpă umedă.
7. Lăsați toate componentele să se usuce complet înainte de reasamblare.

Instrucțiuni de siguranță

- Exclusiv pentru uz interior. Nu expuneți la lumina directă a soarelui sau surse de căldură.
- Nu scufundați niciodată unitatea principală în apă.
- Introduceți numai hrană uscată în rezervor.
- Poziționați cablul de alimentare astfel încât animalul de companie să nu poată ajunge la el.
- A nu se lăsa la îndemâna copiilor sub 3 ani.
- Utilizați exclusiv adaptorul de alimentare original.

Specificații tehnice

Název / Name	PETKIT FRESH ELEMENT SOLO SMART PET FEEDER
Model / Code	P570
Rozměry / Dimensions	167 × 296 × 316 mm
Hmotnost / Weight	1,32 kg
Kapacita / Capacity	3 l (12 šálků / cups)
Určeno pro / For	Kočky a malá plemena psů / Cats and small-breed dogs
Napájení / Power	DC 6V (adaptér) + záloha 5× AAA baterií
Jmenovité napětí / Voltage	6 V
Příkon / Power consumption	6 W / 1 000 mA
Wi-Fi	2,4 GHz
Max. granule (suché)	12 mm
Max. granule (mrazem sušené)	9 mm

Conținutul cutiei

- Dozator automat PETKIT Fresh Element SOLO
- Bol din oțel inoxidabil
- Rezervor de hrană
- Gel de silice (desicant)
- Adaptor de alimentare
- Manual de utilizare

Informații de garanție și legale

Producător: Petkit Network Technology Co., Ltd., Shanghai, China

Garanție: 24 luni

PETKIT FRESH ELEMENT SOLO

Автоматична интелигентна хранилка · P570

BG

SUNNYSOFT

Описание на продукта

PETKIT Fresh Element SOLO е интелигентна автоматична хранилка за котки и малки кучета. Резервоарът от 3 л (12 чаши) съдържа около 1,33 кг суха храна — достатъчно за възрастна котка за 15 дни. Wi-Fi връзката и приложението PETKIT осигуряват пълен контрол отвсякъде.

Части на устройството

- Капак и бутон за отваряне на капака
- Резервоар за храна
- Кръгла вдлъбнатина (бутон PUSH) за фиксиране на резервоара
- Бутон PUSH на основния блок
- Основен блок
- Индикатор Wi-Fi / бутон за настройка на Wi-Fi
- Бутон за ръчно хранене
- Силиконови лопатки за дозиране в резервоара
- Купа от неръждаема стомана
- Стойка за купата
- Отделение за силикагел (десикант)
- Порт на захранващия адаптер / капак на батериите (отдолу)

Инсталация — стъпка по стъпка

1. Свържете захранващия кабел към порта в долната част на основния блок.
2. Поставете основния блок върху равна повърхност.
3. Хванете резервоара, наредете кръглите вдлъбнатини с бутоните PUSH и натиснете вертикално надолу, докато щракне.
4. Поставете купата от неръждаема стомана в стойката.
5. Резервни батерии (незадължително): откъртете капака, поставете 5× AAA алкални батерии с правилна полярност, закрепете капака.

Поставяне на десикант и добавяне на храна

1. Натиснете бутона за отваряне на капака и плъзнете в посока на стрелката OPEN; вдигнете капака.
2. Отворете отделението за десикант, поставете пликчето плоско и затворете отделението.
3. Насипете суха храна (не надвишавайте линията MAX).
4. Затворете капака: задната му страна поставете в двата отвора на резервоара, натиснете предната страна надолу.
5. Препоръчителен размер на гранулите: макс. 12 мм (суха храна), макс. 9 мм (лиофилизирана).

Индикатор Wi-Fi

Бавно мига	Офлайн — без интернет връзка
Бързо мига	Свързване към Wi-Fi
Свети постоянно	Свързано с интернет
Не свети	Индикаторът е изключен от приложението

Приложение PETKIT и план за хранене

1. Изтеглете приложението PETKIT (App Store / Google Play) и се регистрирайте.
2. На началната страница натиснете + и добавете Fresh Element SOLO.
3. Задайте план за хранене: до 10 хранения на ден, 1–5 порции на хранене (1 порция 10 г).
4. Устройството поддържа само Wi-Fi 2,4 GHz — 5 GHz не се поддържа.
5. Приложението изпраща известия: ниско ниво на храна, прекъсване на Wi-Fi, слаби батерии.

Ръчно хранене

Задръжте бутона за ръчно хранене на основния блок за незабавно дозиране. Освободете бутона, за да спрете дозирането.

Почистване и поддръжка

1. Отворете капака и извадете пликчето силикагел.
2. Натиснете бутона PUSH от едната страна, наклонете резервоара и го свалете.
3. Извадете купата от неръждаема стомана.
4. Извадете силиконовите лопатки от резервоара.
5. Измийте резервоара, лопатките, капака и купата с топла вода и препарат за съдове. Изплакнете добре.
6. Никога не потапяйте основния блок във вода — почиствайте само с влажна кърпа.
7. Оставете всички части да изсъхнат напълно преди сглобяване.

Инструкции за безопасност

- Само за употреба на закрито. Не излагайте на пряка слънчева светлина или топлинни източници.
- Никога не потапяйте основния блок във вода.
- Поставайте само суха храна в резервоара.
- Разположете хранящия кабел така, че домашният любимец да не може да достигне до него.
- Пазете от деца под 3 години.
- Използвайте само оригинален хранящ адаптер.

Технически параметри

Název / Name	PETKIT FRESH ELEMENT SOLO SMART PET FEEDER
Model / Code	P570
Rozměry / Dimensions	167 × 296 × 316 mm
Hmotnost / Weight	1,32 kg
Kapacita / Capacity	3 l (12 šálků / cups)
Určeno pro / For	Kočky a malá plemena psů / Cats and small-breed dogs
Napájení / Power	DC 6V (adaptér) + záloha 5× AAA baterií
Jmenovité napětí / Voltage	6 V
Příkon / Power consumption	6 W / 1 000 mA
Wi-Fi	2,4 GHz
Max. granule (suché)	12 mm
Max. granule (mrazem sušené)	9 mm

Съдържание на опаковката

- Автоматична хранилка PETKIT Fresh Element SOLO
- Купа от неръждаема стомана
- Резервоар за храна
- Силикагел (десикант)
- Хранящ адаптер
- Ръководство за потребителя

Гаранционна и правна информация

Производител: Petkit Network Technology Co., Ltd., Шанхай, Китай

Гаранция: 24 месеца

PETKIT FRESH ELEMENT SOLO

Avtomatski pametni dozator hrane · P570

SI

SUNNYSOFT

Opis izdelka

PETKIT Fresh Element SOLO je pametni avtomatski dozator hrane za mačke in majhne pse. 3-litrski rezervoar (12 skodelic) vsebuje ok. 1,33 kg suhe hrane — dovolj za odraslo mačko za 15 dni. Wi-Fi povezava in aplikacija PETKIT zagotavljata popoln nadzor od kjerkoli.

Deli naprave

- Pokrov in gumb za odpiranje pokrova
- Rezervoar za hrano
- Okrogla zareza (gumb PUSH) za pritrditev rezervoarja
- Gumb PUSH na glavni enoti
- Glavna enota
- Indikator Wi-Fi / gumb za nastavitev Wi-Fi
- Gumb za ročno hranjenje
- Silikonske dozirne lopatice znotraj rezervoarja
- Posoda iz nerjavečega jekla
- Stojalo za posodo
- Predel za silikagel (sušilno sredstvo)
- Priključek napajalnika / pokrov baterij (spodaj)

Namestitev — korak za korakom

1. Priključite napajalni kabel na priključek na spodnji strani glavne enote.
2. Postavite glavno enoto na ravno površino.
3. Primite rezervoar, poravnajte okrogle zareze z gumbi PUSH in ga pritisnite navpično navzdol, dokler ne klikne na mesto.
4. Vstavite posodo iz nerjavečega jekla v stojalo.
5. Nadomestne baterije (neobvezno): odvijte pokrov baterij, vstavite 5× baterije AAA alkalne s pravilno polarnostjo, privijte pokrov.

Vstavljanje sušilnega sredstva in dodajanje hrane

1. Pritisnite gumb za odpiranje pokrova in potisnite pokrov v smeri puščice OPEN; dvignite pokrov.
2. Odprite predel za sušilno sredstvo, vstavite vrečko silikagela plosko in zaprite predel.
3. Nasujte suho hrano (ne presegajte linije MAX).
4. Zaprite pokrov: zadnji del pokrova vstavite v dve odprtini rezervoarja, pritisnite sprednji del navzdol.
5. Priporočena velikost granul: maks. 12 mm (suha hrana), maks. 9 mm (liofilizirana).

Indikator Wi-Fi

Počasno utripanje	Naprava brez internetne povezave — offline
Hitro utripanje	Naprava se povezuje z Wi-Fi
Stalna lučka	Naprava je povezana z internetom
Ugasnjeno	Indikator izklopljen v aplikaciji

Aplikacija PETKIT in načrt hranjenja

1. Prenesite aplikacijo PETKIT (App Store / Google Play) in dokončajte registracijo.
2. Na glavni strani tapnite + in dodajte Fresh Element SOLO.
3. Nastavite urnik hranjenja: do 10 obrokov na dan, 1–5 porcij na obrok (1 porcija 10 g).
4. Naprava podpira izključno Wi-Fi 2,4 GHz — 5 GHz ni podprto.
5. Aplikacija pošilja obvestila: nizka raven hrane, prekinitev Wi-Fi, slabe baterije.

Ročno hranjenje

Pritisnite in držite gumb za ročno hranjenje na glavni enoti za takojšnje doziranje. Gumb spustite, da ustavite doziranje.

Čiščenje in vzdrževanje

1. Odprite pokrov in odstranite vrečko silikagela.
2. Pritisnite gumb PUSH na eni strani, nagnite rezervoar in ga snemite.
3. Vzemite posodo iz nerjavečega jekla.
4. Izvlecite silikonske lopatice iz rezervoarja.
5. Rezervoar, lopatice, pokrov in posodo umijte s toplo vodo in detergentom. Dobro sperite.
6. Glavne enote ne potaplajte v vodo — jo brišite le z vlažno krpo.
7. Pred ponovnim sestavljanjem pustite vse dele, da se popolnoma posušijo.

Varnostna opozorila

- Samo za notranjo uporabo. Ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi ali virom toplote.
- Glavne enote nikoli ne potaplajte v vodo.
- V rezervoar dodajajte samo suho hrano.
- Napajalni kabel namestite tako, da do njega hišni ljubljencek ne bo mogel dostopati.
- Hranite zunaj dosega otrok, mlajših od 3 let.
- Uporabite izključno originalni napajalnik.

Tehnični podatki

Název / Name	PETKIT FRESH ELEMENT SOLO SMART PET FEEDER
Model / Code	P570
Rozměry / Dimensions	167 × 296 × 316 mm
Hmotnost / Weight	1,32 kg
Kapacita / Capacity	3 l (12 šáleků / cups)
Určeno pro / For	Kočky a malá plemena psů / Cats and small-breed dogs
Napájení / Power	DC 6V (adaptér) + záloha 5× AAA baterií
Jmenovité napětí / Voltage	6 V
Příkon / Power consumption	6 W / 1 000 mA
Wi-Fi	2,4 GHz
Max. granule (suché)	12 mm
Max. granule (mrazem sušené)	9 mm

Vsebina embalaže

- Avtomatski dozator PETKIT Fresh Element SOLO
- Posoda iz nerjavečega jekla
- Rezervoar za hrano
- Silikagel (sušilno sredstvo)
- Napajalnik
- Navodila za uporabo

Garancijske in pravne informacije

Proizvajalec: Petkit Network Technology Co., Ltd., Šanghaj, Kitajska

Garancijska doba: 24 mesecev